

## BOCINA RECARGABLE CON LUZ LED

RADIO FM, MICRO SD, USB, ENTRADA AUXILIAR,  
MANOS LIBRES, 5W DE POTENCIA MUSICAL,  
DISEÑO PORTÁTIL, BATERÍA RECARGABLE,  
ILUMINACIÓN LED FRONTAL,  
CABLE AUXILIAR Y ALIMENTACIÓN.



VISTA POSTERIOR



### ATRIBUTOS

- El modelo MS-LEDOR es una mini bocina portátil recargable con receptor inalámbrico bluetooth, incorpora un práctico diseño, iluminación Led en tonos multicolor, además esta disponible en colores rojo y negro.
- Cuenta con sintonizador de radio FM, con sistema de escaneo automático de estaciones, al utilizar este modo no se requiere de una antena exterior para funcionar, aunque se puede conectar el cable auxiliar para mejorar la recepción.
- Incluye un reproductor de memorias micro SD y USB, que es compatible con los formatos MP3 y WMA, inclusive soporta memorias de hasta 32 GB, mediante su panel de control se pueden realizar todas las funciones tradicionales como pausar, adelantar, regresar y reproducir la canción.
- Su función principal es facilitar la conexión del equipo mediante su receptor bluetooth, de esta forma es posible conectarla a cualquier equipo que cuente con un transmisor bluetooth, además de que también es posible utilizar la función de manos libres que permite contestar llamadas desde la misma bocina.
- Además, puede funcionar como una bocina auxiliar conectándola a un equipo de audio, mediante su entrada de audio auxiliar 3.5mm, para realizar esta función se incluye un cable de 20 cm, de esta forma es posible conectar directamente un Celular, Ipad, Laptop, etc.
- Cuenta con controles de volumen digital, que funcionan manteniendo presionados los controles para avanzar y retroceder, además incluye un cable USB de alimentación que puede conectarse a cualquier puerto USB estándar para recargar fácilmente la bocina.
- Tiene integrada una batería recargable de 600mAh que le brinda una autonomía de uso de hasta 5 horas continuas, de esta forma puedes ahorrar en el uso de baterías que pueden llegar a perjudicar al medio ambiente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:</b> | 5.0 Vcc 500 mA                                     |
| <b>TIEMPO DE CARGA:</b>         | 6-8 Horas  |
| <b>DURACIÓN DE LA CARGA:</b>    | 3-5 Horas  |
| <b>RADIO FM:</b>                | 88.1 – 104.9 MHz                                   |
| <b>CAPACIDAD MEMORIAS USB:</b>  | Hasta 32 GB  |
| <b>CAPACIDAD MEMORIAS SD:</b>   | Hasta 32 GB  |
| <b>ENTRADA AUXILIAR:</b>        | Jack 3.5mm Estéreo                                 |
| <b>ILUMINACIÓN:</b>             | Modo 1.- Audio Rítmico<br>Modo 2.- Demo Multicolor |
| <b>TAMAÑO DE BOCINA:</b>        | 1 1/2" (4 ohms)                                    |
| <b>POTENCIA:</b>                | 5 Watts RMS  |
| <b>ID BLUETOOTH:</b>            | MS-LEDOR   |
| <b>BATERÍA:</b>                 | 5Vcc 600mAh  |
| <b>DIMENSIONES:</b>             | 11.8 cm x 6.3 cm x 4.5 cm                          |
| <b>PESO:</b>                    | 168 gramos   |

### ACCESORIOS

- 1 x Mini Bocina Bluetooth.
- 1 x Cable de alimentación.
- 1 x Cable Auxiliar.

DISPONIBLE EN  
2 COLORES

