

SELECTOR DE AUDIO DIGITAL

**3 ENTRADAS DE AUDIO DIGITAL,
1 SALIDA DIGITAL TOSLINK,
INDICADOR LED DE SELECCIÓN,
INCLUYE CONTROL REMOTO
Y RECEPTOR INFRARROJO.**



ATRIBUTOS

- El modelo MV-SWDIG3-1 corresponde a un selector de audio digital con entradas "Toslink", cuenta con tres entradas de señal de tipo óptico, por lo que podremos conectar distintos tipos de aparatos electrónicos.
- El selector cuenta con un pequeño botón integrado con el cual podremos elegir el canal que deseamos escuchar y donde conectado el dispositivo deseado, para hacer este proceso más fácil cuenta con tres leds indicadores que nos permitirán visualizar el canal que tenemos seleccionado.
- En el selector podremos conectar cualquier dispositivo que cuente con salida de audio digital tipo Toslink, como videojuegos, bluray, DVD, pantallas, laptop, etc.
- También cuenta con una entrada en donde conectaremos el receptor IR, una vez conectado podremos utilizar el control remoto (ambos accesorios incluidos), lo que nos permitirá poder controlar los dispositivos a distancia para mayor comodidad.
- El control cuenta con el número indicado de canal a elegir, y con un botón de power, el cual nos permitirá encender o apagar el selector.
- Cuenta con un diseño compacto y ligero, por lo que puede ser colocado casi en cualquier lugar sin necesidad de realizar instalaciones complicadas.
- Vive al máximo la experiencia de el audio digital, ideal para el hogar la oficina, escuelas o donde se requiera tener un sistema de audio moderno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:	6.0 cm x 6.0 cm x 6.0 cm
PESO:	90 gramos
ALIMENTACIÓN:	5 Vcc 1A (Mini USB)
MATERIAL:	Plástico ABS
FORMATO DE AUDIO:	LPCM 2.0/DTS/ DOLBY DIGITAL
VELOCIDAD MÁXIMA:	16 Mbps
LONGITUD PICO DE ONDA:	650 nm
LONGITUD MAX. DE SALIDA:	< 40 metros (cable con pérdida 0.2 db/n)
RANGO DE TEMPERATURA:	0°C a 40° C
RANGO DE HUMEDAD:	5 – 90% RH (sin condensación)

ACCESORIOS

- 1 x Selector de Audio Digital
- 1 x Control Remoto
- 1 x Manual de Usuario
- 1 x Receptor IR

