

## CONTROL REMOTO PARA BLU-RAY

CUENTA CON TODAS LAS FUNCIONES DEL

CONTROL REMOTO ORIGINAL,

COMPATIBLE CON BLU-RAY TIPO LG.



### ATRIBUTOS

- El modelo LCD-LG4 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con BLU-RAY de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otros dispositivos de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MATERIAL:** Plástico ABS

**DIMENSIONES:** 235mm x 48mm x 26mm

**COLOR:** Negro

**MARCA COMPATIBLE:** LG

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc (2 x "AAA")

**PRESENTACIÓN:** Celofán

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	30	2D2D	9012
OPEN	36	2D2D	9012
INPUT	8A	2D2D	9012
1	3B	2D2D	9012
2	3C	2D2D	9012
3	3D	2D2D	9012
4	3E	2D2D	9012
5	3F	2D2D	9012
6	40	2D2D	9012
7	41	2D2D	9012
8	42	2D2D	9012
9	43	2D2D	9012
CLEAR	46	2D2D	9012
0	44	2D2D	9012
REPEAT	53	2D2D	9012
◀◀	35	2D2D	9012
<<	32	2D2D	9012
>>	33	2D2D	9012
>>	34	2D2D	9012
STOP	39	2D2D	9012
PLAY	31	2D2D	9012
PAUSE	38	2D2D	9012
SPEAKER LEV	66	2C2C	9012
VOL +	17	2C2C	9012
OPTICAL	B6	2C2C	9012
SOUND EFEC	2F	2C2C	9012
VOL -	16	2C2C	9012
MUTE	1F	2C2C	9012
HOME	67	2D2D	9012
MUSIC ID	FA	2D2D	9012
INFO	3A	2D2D	9012
UP	47	2D2D	9012
LEFT	59	2D2D	9012
ENTER	58	2D2D	9012
RIGHT	5A	2D2D	9012
DOWN	48	2D2D	9012
RETURN	45	2D2D	9012
TITLE	4A	2D2D	9012
DISC MENU	4B	2D2D	9012
R	7C	2D2D	9012
G	7D	2D2D	9012
Y	7E	2D2D	9012
B	7F	2D2D	9012
MARKER	61	2D2D	9012
SEARCH	62	2D2D	9012
SLEEP	C2	2C2C	9012
MIC-	BC	2C2C	9012
MIC+	BB	2C2C	9012
REC	83	2C2C	9012
POWER TV	08	04FB	6122
VOL+ TV	02	04FB	6122
CH + TV	00	04FB	6122
INPUT TV	0B	04FB	6122
VOL - TV	03	04FB	6122
CH- TV	01	04FB	6122