



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,
COMPATIBLE CON LA MARCA PHILIPS,
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-PHI2 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Philips.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	185 mm x 47 mm x 28 mm
PESO:	67 gramos
COLOR:	Negro
MARCA COMPATIBLE:	Philips
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x “AAA”)
PRESENTACIÓN:	Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	0C	C0/E0	3010
SOURCE	38	C0/E0	3010
ON/OFF	23	C3/E3	3010
MODE	24	C3/E3	3010
FAV	39	A0/80	3010
FORMAT	3E	A0/80	3010
RED	2B	A0/80	3010
GREEN	2C	A0/80	3010
YELLOW	2D	A0/80	3010
BLUE	2E	A0/80	3010
MODE	0A	C3/E3	3010
OPTION	37	A0/80	3010
UP	10	A0/80	3010
LEFT	15	A0/80	3010
OK	17	A0/80	3010
RIGHT	16	A0/80	3010
DOWN	11	A0/80	3010
MENU	12	A0/80	3010
INFO	0F	C0/E0	3010
VOL+	10	C0/E0	3010
VOL-	11	C0/E0	3010
MUTE	0D	C0/E0	3010
CH+	20	C0/E0	3010
CH-	21	C0/E0	3010
1	01	C0/E0	3010
2	02	C0/E0	3010
3	03	C0/E0	3010
4	04	C0/E0	3010
5	05	C0/E0	3010
6	06	C0/E0	3010
7	07	C0/E0	3010
8	08	C0/E0	3010
9	09	C0/E0	3010
PREV CH	22	C0/E0	3010
0	00	C0/E0	3010
.	38	A3/83	3010