

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA RCA.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-1RCA es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca RCA, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico  
**MARCA COMPATIBLE:** RCA  
**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc  
**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AAA" (No Incluidas)  
**PRESENTACIÓN:** Blíster  
**DIMENSIONES:** 168 mm x 47 mm x 24 mm  
**PESO:** 56 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
MUTE	3F	0F	RCA
POWER	2A	0F	RCA
C. PREV	27	0F	RCA
AP. PROG	08	0F	RCA
CH+	2D	0F	RCA
VOL-	2E	0F	RCA
VOL+	2F	0F	RCA
CH-	2C	0F	RCA
CLEAR	06	0F	RCA
MENU	52	0F	RCA
RESET	12	0F	RCA
1	31	0F	RCA
2	32	0F	RCA
3	33	0F	RCA
4	34	0F	RCA
5	35	0F	RCA
6	36	0F	RCA
7	37	0F	RCA
8	38	0F	RCA
9	39	0F	RCA
100	53	0F	RCA
0	30	0F	RCA
TV/AV	A3	0F	RCA