

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,

COMPATIBLE CON LA MARCA LG.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-3LG es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca LG, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** LG

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 189 mm x 54 mm x 30 mm

**PESO:** 64 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	08	04FB	6122
MUTE	09	04FB	6122
1	11	04FB	6122
2	12	04FB	6122
3	13	04FB	6122
4	14	04FB	6122
5	15	04FB	6122
6	16	04FB	6122
7	17	04FB	6122
8	18	04FB	6122
9	19	04FB	6122
APC	4D	04FB	6122
0	10	04FB	6122
TV-VIDEO	0B	04FB	6122
CH+	00	04FB	6122
VOL-	03	04FB	6122
OK	44	04FB	6122
VOL+	02	04FB	6122
CH-	01	04FB	6122
TURBO SOUND	47	04FB	6122
MENU	43	04FB	6122
REVIEW	1A	04FB	6122
TURBO PICTURE	57	04FB	6122
SLEEP	0E	04FB	6122
GAME	85	04FB	6122
FCR	1E	04FB	6122
AUTOPROG	54	04FB	6122
MEMORY ERASE	55	04FB	6122