



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

PARA PANTALLAS TIPO LCD,

COMPATIBLE CON LA MARCA SAMSUNG,

REQUIERE 2 BATERÍAS "AAA" NO INCLUIDAS.



ATRIBUTOS

- El modelo HME-1SAMSLCD es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca SAMSUNG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 175 mm x 45 mm x 23 mm

PESO: 75 gramos

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: SAMSUNG

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AAA")

PRESENTACIÓN: Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	02	0707	9012A
SOURCE	01	0707	9012A
1	04	0707	9012A
2	05	0707	9012A
3	06	0707	9012A
4	08	0707	9012A
5	09	0707	9012A
6	0A	0707	9012A
7	0C	0707	9012A
8	0D	0707	9012A
9	0E	0707	9012A
-	23	0707	9012A
0	11	0707	9012A
PRE-CH	13	0707	9012A
VOL+	07	0707	9012A
VOL-	0B	0707	9012A
MUTE	0F	0707	9012A
CH-LIT	6B	0707	9012A
CH+	12	0707	9012A
CH-	10	0707	9012A
CONTENT	79	0707	9012A
MENU	1A	0707	9012A
GUIDE	4F	0707	9012A
TOOLS	4B	0707	9012A
INFO	1F	0707	9012A
UP	60	0707	9012A
LEFT	65	0707	9012A
OK	68	0707	9012A
RIGHT	62	0707	9012A
DOWN	61	0707	9012A
RETURN	58	0707	9012A
EXIT	2D	0707	9012A
A (RED)	6C	0707	9012A
B (GREEN)	14	0707	9012A
C (YELLOW)	15	0707	9012A
D (BLUE)	16	0707	9012A
PIP	3F	0707	9012A
P. SIZE	3E	0707	9012A
CC	25	0707	9012A
STOP	46	0707	9012A
REW	45	0707	9012A
PLAY	47	0707	9012A
PAUSE	4A	0707	9012A
FOV	48	0707	9012A