



## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,

COMPATIBLE CON LA MARCA SANYO.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-2SAN es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Sanyo, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Sanyo

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AAA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 145 mm x 45 mm x 19 mm

**PESO:** 47 gramos

### IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
INPUT	13	38C7	6122
POWER	12	38C7	6122
RESET	1C	38C7	6122
MENU	17	38C7	6122
RECALL	19	38C7	6122
VOL-	0F	38C7	6122
CH+	0A	38C7	6122
CH-	0B	38C7	6122
VOL+	0E	38C7	6122
MUTE	18	38C7	6122
DISPLAY	0C	38C7	6122
1	01	38C7	6122
2	02	38C7	6122
3	03	38C7	6122
4	04	38C7	6122
5	05	38C7	6122
6	06	38C7	6122
7	07	38C7	6122
8	08	38C7	6122
9	09	38C7	6122
CAPTION	11	38C7	6122
0	00	38C7	6122
SLEEP	0D	38C7	6122
V-GUIDE	4C	38C7	6122