



## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO ORIGINAL,

COMPATIBLE EQUIPOS TIPO JVC,

UTILIZA 2 BATERÍAS "AA" (NO INCLUIDAS).



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-JVC es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas tipo JVC.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación, ya que está programado para trabajar directamente con el equipo; de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones especiales que se incorporan en modelos más avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración además de que se cuenta con un mayor número de funciones que en un control universal.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	174 mm x 49 mm x 25 mm
<b>PESO:</b>	61 gramos
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>TIPO DE MARCA COMPATIBLE:</b>	JVC
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x "AA")
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

### IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
MUTE	1c	03	JVC
POWER	17	03	JVC
COLOR	92	03	JVC
SOUND	84	03	JVC
PIP	85	03	JVC
OFF TIMER	03	03	JVC
RED	3c	23	JVC
GREEN	3d	23	JVC
YELLOW	3e	23	JVC
BLUE	3f	23	JVC
1	21	03	JVC
2	22	03	JVC
3	23	03	JVC
4	24	03	JVC
5	25	03	JVC
6	26	03	JVC
7	27	03	JVC
8	28	03	JVC
9	29	03	JVC
0	20	03	JVC
RETURN	05	03	JVC
+/-	9d	03	JVC
CLEAR SD	2f	0f	JVC
ZOOM	93	03	JVC
CHANGE	42	03	JVC
ECO	8a	03	JVC
TV/VIDEO	13	03	JVC
MENU	7a	03	JVC
UP	7c	03	JVC
LEFT	5b	03	JVC
OK	0a	03	JVC
RIGHT	5a	03	JVC
DOWN	7b	03	JVC
DISPLAY	04	03	JVC
BACK	e6	03	JVC
CHANEL +	19	03	JVC
CHANEL -	18	03	JVC
MODE	09	23	JVC
HELP	04	23	JVC
VOLUME +	1e	03	JVC
VOLUME -	1f	03	JVC
FUNCIÓN 1	11	23	JVC
FUNCIÓN 2	02	23	JVC
FUNCIÓN 3	06	23	JVC
FUNCIÓN 4	30	23	JVC
PICTURE MODE	79	03	JVC
FUNCIÓN 5	32	23	JVC
FUNCIÓN 6	15	23	JVC
FUNCIÓN 7	13	23	JVC