



## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA LCD,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA AOC.



### ATRIBUTOS

- El modelo LCD-AOC1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca AOC.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	210mm x 50mm x 35mm
<b>PESO:</b>	94 gramos
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	AOC
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
SOURCE	08	00BD	6122
MUTE	4	00BD	6122
POWER	01	00BD	6122
1	15	00BD	6122
2	16	00BD	6122
3	17	00BD	6122
4	19	00BD	6122
5	1A	00BD	6122
6	1B	00BD	6122
7	1D	00BD	6122
8	1E	00BD	6122
9	1F	00BD	6122
-	4B	00BD	6122
0	41	00BD	6122
RETURN	44	00BD	6122
DISPLAY	02	00BD	6122
MENU	0A	00BD	6122
VOL+	0C	00BD	6122
VOL-	10	00BD	6122
CH+	18	00BD	6122
CH-	1C	00BD	6122
UP	0B	00BD	6122
LEFT	49	00BD	6122
OK	0D	00BD	6122
RIGHT	4A	00BD	6122
DOWN	0F	00BD	6122
FAV	5B	00BD	6122
ADD FAV	57	00BD	6122
CC	53	00BD	6122
WIDE	14	00BD	6122
MTS/SAP	40	00BD	6122
AUDIO ADJ	09	00BD	6122
VIDEO ADJ	03	00BD	6122
SLEEP	13	00BD	6122
TV	46	00BD	6122
COMP	47	00BD	6122
VIDEO	05	00BD	6122
HDMI/PC	06	00BD	6122