



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA LCD,

COMPATIBLE CON LA MARCA MITSUI.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-MIT1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Mitsui.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| MATERIAL: | Plástico ABS |
| DIMENSIONES: | 215mm x 45mm x 28mm |
| COLOR: | Negro |
| MARCA COMPATIBLE: | Mitsui |
| ALIMENTACIÓN: | 3 Vcc (2 x "AAA") |
| PRESENTACIÓN: | Celofán |

IR CODE KEYMAP

| BOTÓN | KEY | SYS | DATA |
|-----------|-----|------|------|
| POWER | 08 | 04FB | 6122 |
| MUTE | 09 | 04FB | 6122 |
| 1 | 11 | 04FB | 6122 |
| 2 | 12 | 04FB | 6122 |
| 3 | 13 | 04FB | 6122 |
| 4 | 14 | 04FB | 6122 |
| 5 | 15 | 04FB | 6122 |
| 6 | 16 | 04FB | 6122 |
| 7 | 17 | 04FB | 6122 |
| 8 | 18 | 04FB | 6122 |
| 9 | 19 | 04FB | 6122 |
| - | 1F | 04FB | 6122 |
| 0 | 10 | 04FB | 6122 |
| RETURN | 1A | 04FB | 6122 |
| MENU | 43 | 04FB | 6122 |
| SOURCE | 0B | 04FB | 6122 |
| UP | 04 | 04FB | 6122 |
| LEFT | 07 | 04FB | 6122 |
| OK | 44 | 04FB | 6122 |
| RIGHT | 06 | 04FB | 6122 |
| DOWN | 05 | 04FB | 6122 |
| DISPLAY | 1B | 04FB | 6122 |
| EXIT | 58 | 04FB | 6122 |
| CH+ | 00 | 04FB | 6122 |
| SLEEP | 0E | 04FB | 6122 |
| VOL+ | 02 | 04FB | 6122 |
| CH- | 01 | 04FB | 6122 |
| 16 9 | 51 | 04FB | 6122 |
| VOL- | 03 | 04FB | 6122 |
| NR | 52 | 04FB | 6122 |
| CC | 40 | 04FB | 6122 |
| EPG | 5F | 04FB | 6122 |
| P. STD | 1E | 04FB | 6122 |
| BTSC | 55 | 04FB | 6122 |
| FAV+ | 49 | 04FB | 6122 |
| CH-LIST | 57 | 04FB | 6122 |
| S. STD | 1D | 04FB | 6122 |
| ADD/DEL | 5D | 04FB | 6122 |
| FAV- | 4B | 04FB | 6122 |
| FAV. LIST | 47 | 04FB | 6122 |