



## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA PHILIPS,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



## ATRIBUTOS

- El modelo LED-PHI1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Philips.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MATERIAL:** Plástico ABS

**DIMENSIONES:** 170 mm x 60 mm x 22 mm

**PESO:** 73 gramos

**COLOR:** Negro

**MARCA COMPATIBLE:** Philips

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc (2 x "AAA")

**PRESENTACIÓN:** Celofán

## IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	0C	00	RC-6
STOP	31	00	RC-6
PAUSE	30	00	RC-6
REW	2B	00	RC-6
PLAY	2C	00	RC-6
FWD	28	00	RC-6
RED	6D	00	RC-6
GREEN	6E	00	RC-6
YELLOW	6F	00	RC-6
BLUE	70	00	RC-6
FIND	CC	00	RC-6
AD	90	00	RC-6
HOME	54	00	RC-6
CH-	4D	00	RC-6
CH+	4C	00	RC-6
RETURN	0A	00	RC-6
UP	58	00	RC-6
LEFT	5A	00	RC-6
OK	5B	00	RC-6
RIGHT	59	00	RC-6
DOWN	5C	00	RC-6
SOURCE	38	00	RC-6
OPTIONS	40	00	RC-6
VOL-	11	00	RC-6
MUTE	0D	00	RC-6
VOL+	10	00	RC-6
1	01	00	RC-6
2	02	00	RC-6
3	03	00	RC-6
4	04	00	RC-6
5	05	00	RC-6
6	06	00	RC-6
7	07	00	RC-6
8	08	00	RC-6
9	09	00	RC-6
SOUND	F4	00	RC-6
0	00	00	RC-6
PICTURE	F3	00	RC-6