

## BAFLE AMPLIFICADO LINEAL DE 4 VIAS

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, SD,  
 Y CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH,  
 ENTRADA Y SALIDA AUXILIAR,  
 2500 WATTS DE POTENCIA MUSICAL,  
 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.



Vista Frontal



Vista Posterior



### ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-LINE es un bafle de audio profesional amplificado de 2500 watts de potencia musical, el cual cuenta esta conformado por 3 woofer de 8 pulgadas, reproductor de memorias USB, SD y receptor inalámbrico Bluetooth.
- Puede proporcionar una potencia de 2500 watts de potencia musical (250 watts reales), gracias a su sistema de 4 vías, además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de su cajón.
- Este sistema de audio permite reproducir música directamente de memorias USB y SD, que tengan una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en formato MP3 o WMA, en ambos casos puede reproducir los archivos de forma individual utilizando los botones de su panel de control.
- Entre las conexiones disponibles para este bafle se encuentra una entrada auxiliar con diferentes conectores: RCA, Canon, 3.5 mm y 6.3 mm; además de una salida de línea para conectar directamente a otros equipos, esta salida cuenta con una conexión con conectores XLR-3 Canon.
- Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil compatible en un rango de hasta 10 metros, que cuente con interface de comunicación mediante Bluetooth. Además de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- A diferencia de otros equipos este bafle cuenta con un novedoso sistema de iluminación, el cual cambia los colores de los LED frontales de acuerdo a 5 diferentes modos de funcionamiento los cuales nos permiten variar los efectos luminosos del equipo.
- También cuenta con una practica agarradera colocada en la parte posterior para facilitar su transportación, su cuerpo es muy robusto y resistente, acorde a su potencia de audio.

### ACCESORIOS


- 1 x Bafle Amplificado.
- 1 x Cable de alimentación.
- 1 x Control Remoto.
- 1 x Manual de Usuario.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS    | <b>DIMENSIONES DEL EMPAQUE:</b> 30.0 cm x 30.0 cm x 95.0 cm<br><b>PESO DEL EMPAQUE:</b> 13.5 Kilogramos<br><b>DIMENSIONES:</b> 27.0 cm x 25.0 cm x 91.7 cm<br><b>PESO:</b> 11.7 Kilogramos<br><b>ALIMENTACIÓN:</b> 115 Vca 60 Hz<br><b>ADAPTADOR DE VOLTAJE:</b> NA<br><b>BATERÍA:</b> NA   |
|----------------------------|---|
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | <b>CONSUMO DE POTENCIA:</b> 200 Watts Max.<br><b>POTENCIA MUSICAL:</b> 2500 W <sub>RMS</sub><br><b>POTENCIA REAL:</b> 250W <sub>RMS</sub><br><b>SENSIBILIDAD:</b> 93 dB (±3 dB)<br><b>RESPUESTA EN FRECUENCIA:</b> 30 Hz – 20 KHz<br><b>ECUALIZADOR GRAFICO:</b> NA<br><b>ECUALIZADOR (PERILLAS):</b> Graves y Agudos<br><b>NO. DE VIAS:</b> 3 x Woofer de 8" / 1 x Tweeter<br><b>IMPEDANCIA:</b> 8 Ohms<br><b>LUZ LED FRONTAL:</b> Off/ Mood/ Meter/ Mix/ Pulse/ Party                       |
| CONEXIONES Y FUNCIONES     | <b>LECTOR DE MEMORIAS:</b> USB y SD<br><b>CAPACIDAD DE LA MEMORIA:</b> 16 GB<br><b>ENTRADA P/MICRÓFONO:</b> 1 x 6.3 mm (1/4" monoaural) – XLR-3 Canon<br><b>FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:</b> NA<br><b>ENTRADA AUXILIAR:</b> 1 x RCA estéreo (L+R)<br>1 x Plug 3.5 mm estéreo (L+R)<br>1 x 6.3 mm (1/4" monoaural) – XLR-3 Canon<br>1 x XLR-3 Canon Macho Monoaural<br><b>SALIDA AUXILIAR:</b> NA<br><b>SALIDA AMPLIFICADA:</b> NA<br><b>ID. BLUETOOTH:</b> MAHM-LINE<br><b>RADIO FM:</b> NA |
| ACCESORIOS Y EXTRAS        | <b>BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:</b> 2 x "AAA" (3 Vcc)<br><b>FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:</b> NA<br><b>BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:</b> NA<br><b>ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:</b> NA<br><b>SISTEMA DE RUEDAS:</b> NA<br><b>ASA EXPANSIBLE:</b> NA  |

### MAPEO DEL CONTROL

807f  
6122



### PANEL DE CONTROL

