



## SISTEMA DE AUDIO

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, SD, MICRO SD,  
 Y CONEXIÓN INALAMBRICA BLUETOOTH,  
 ECUALIZADOR DE GRAVES, MEDIOS Y AGUDOS,  
 SISTEMA X-BASS, ENTRADA AUXILIAR RCA,  
 DOS ENTRADAS PARA MICRÓFONO,  
 4000 WATTS DE POTENCIA PMP0.



### ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-SYLIGHT es un sistema de audio amplificado de 4000 watts de potencia musical, el cual cuenta con lector de memorias USB, SD y micro SD, además de receptor inalámbrico Bluetooth.
- Puede proporcionar una potencia de 4000 watts de potencia musical (400 watts reales), gracias a sus dos altavoces y su sistema de 4 bocinas de 10"; además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de su cajón.
- Este bafle permite reproducir música directamente de tres tipos de memorias: USB, SD o micro SD, que tengan una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en formato MP3 o WMA, en ambos casos puede reproducir los archivos de forma individual, de forma aleatoria utilizando los botones de su panel de control o del control remoto.
- Entre las conexiones disponibles para este bafle se encuentran: entrada para dos micrófonos alámbricos, 1 entrada auxiliar RCA y una salida amplificada para conectar directamente el bafle pasivo. Cada entrada cuenta con su control de volumen independiente.
- Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil compatible en un rango de hasta 10 metros, que cuente con interface de comunicación mediante Bluetooth.
- Esta equipado con un sistema de ecualización de 3 bandas (agudos, medios y graves) para cada canal de audio, también integra un sistema de amplificación de frecuencias Graves y Agudos para un mejor control del sonido y un sistema X-BASS que realiza las frecuencias graves para brindar un mayor cuerpo al sonido. Además de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- También incluye un control remoto que nos permite manipular y controlar todas las funciones principales en modo reproductor de memorias y bluetooth y un cable de audio auxiliar 3.5 para conectar dispositivos directamente a la entrada auxiliar. Cuenta con una asa colocada en la parte superior y otra en la parte inferior para facilitar su transportación, su cuerpo es mas robusto que los bafles tradicionales ya que brinda una mayor potencia de audio.


### ACCESORIOS

- 1 x Bafle Activo
- 1 x Bafle Pasivo
- 1 x Control Remoto.
- 1 x Cable Auxiliar 3.5mm/RCA
- 1 x Cable de conexión Pasivo/Activo
- 1 x Manual de Usuario

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<b>DIMENSIONES DEL EMPAQUE:</b> 40.5 cm x 36.5 cm x 7.5 cm (Ambos) <b>PESO DEL EMPAQUE</b> 15 Kilogramos (Activo)   13 Kilogramos (Pasivo) <b>DIMENSIONES:</b> 34 cm x 30 cm x 70 cm (Ambos) <b>PESO:</b> 13.3 Kilogramos (Activo)   11.3 Kilogramos (Pasivo)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	<b>ALIMENTACIÓN:</b> 115 Vca 60 Hz <b>ADAPTADOR DE VOLTAJE:</b> NA <b>BATERÍA:</b> NA <b>CONSUMO DE POTENCIA:</b> 80 Watts Max. <b>POTENCIA MUSICAL:</b> 4000 W <sub>PMP0</sub> <b>POTENCIA REAL:</b> 400W <sub>RMS</sub> <b>SENSIBILIDAD:</b> 93 dB (±3 dB) <b>RESPUESTA EN FRECUENCIA:</b> 40 Hz – 20 KHz <b>ECUALIZADOR GRAFICO:</b> 80 Hz   1 KHz   12 KHz <b>ECUALIZADOR (PERILLAS):</b> X-Bass, Agudos, Graves <b>NO. DE VÍAS:</b> 2 x Woofer / 1 x Tweeter <b>IMPEDANCIA:</b> 4 Ohms <b>LUZ LED FRONTAL:</b> Automatica
CONEXIONES Y FUNCIONES	<b>LECTOR DE MEMORIAS:</b> USB / SD / micro SD <b>CAPACIDAD DE LA MEMORIA:</b> 16 GB <b>ENTRADA P/MICRÓFONO:</b> 2 x 6.3mm (1/4" monoaural) <b>FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:</b> Eco, Delay <b>ENTRADA AUXILIAR:</b> 1 x RCA estéreo (L+R) <b>SALIDA AUXILIAR:</b> NA <b>SALIDA AMPLIFICADA:</b> 1 x Speak-ON (Neutrik) 1 x Push (Polarizado) <b>ID. BLUETOOTH:</b> "MASTER" <b>RADIO FM:</b> NA
ACCESORIOS Y EXTRAS	<b>BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:</b> 2 x "AAA" (1.5 Vcc) <b>FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:</b> NA <b>BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:</b> NA <b>ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:</b> NA <b>SISTEMA DE RUEDAS:</b> NA <b>ASA EXPANSIBLE:</b> NA

### MAPEO DEL CONTROL



6122  
00FF

### PANEL DE CONTROL

