



LÁMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE

LÁMPARA DE MANO + LÁMPARA DE EMERGENCIA,
DOS FORMAS DE CARGA (SOLAR + TOMA CORRIENTE),
RECARGABLE: NO REQUIERE DE BATERÍAS,
PUERTO USB PARA CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES,
HASTA 6 HORAS DE DURACIÓN CONTINUA.



ATRIBUTOS

- El modelo ML-SOLARLAMP es una lámpara de doble función; por un lado funciona como lámpara de mano y además puede funcionar como luz de emergencia; es ideal para situaciones de emergencia, camping, reparaciones, o como accesorio en el automóvil, etc.
- Para realizar la función de lámpara de mano, se compone de un LED de alta potencia, color blanco ultra brillante, que proporciona una alta luminosidad focalizada al centro. Para realizar la función de lámpara de emergencia, la lámpara consta de 2 tubos frontales, que brindan una muy alta iluminación gracias a los 20 LED que los componen.
- Cuenta con un cable de carga que se encuentra almacenado en la parte posterior de la lámpara, facilitando su uso y evitando que pueda llegar a extraviarse; este cable permite recargar la batería de la lámpara con solo conéctala en cualquier contacto convencional de 127 Vca, automáticamente la lámpara empezará a recargarse, consumiendo únicamente dos watts de potencia, de esta forma no es necesario gastar en baterías, con un considerable ahorro económico.
- Como implementación tecnológica esta lámpara tiene integrada una practica celda solar, que permite recargar la batería directamente de la luz solar, sin necesidad de conectarla a una toma de energía eléctrica.
- En la una de las caras laterales se encuentra un led indicador de carga de color rojo, que enciende mientras la lámpara se esta recargando de la toma de energía eléctrica. La lámpara se puede recargar completamente en un lapso máximo de 8 a 10 horas dependiendo la carga consumida; al terminar de cargar es necesario desconectar la lámpara de la energía eléctrica para evitar sobre cargar la batería.
- Adicionalmente esta lámpara cuenta con un puerto USB para carga de dispositivos móviles, este puerto debe activarse mediante un pequeño switch situado al lado derecho, al mismo tiempo encenderá un pequeño LED en color verde, esta función nos permite pasarle carga desde nuestra lámpara de emergencia a cualquier dispositivo conectado.
- Esta fabricada en plástico ABS que le otorga una larga durabilidad y alta resistencia a los impactos, sus micas son de acrílico transparente, viene en presentación en color rojo, para poder identificarla rápidamente.
- En su cuerpo cuenta con una practica asa de plástico que permite una fácil y adecuada manipulación además de que facilita el poder transportarla, evitando que caiga accidentalmente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:	127 Vca 60 Hz 2 W
CANTIDAD DE LEDS:	20 LED (Emergencia) 1 LED (Mano)
TIEMPO DE OPERACIÓN:	horas (Lamp. Mano Bajo) horas (Lamp. Mano Alto) horas (Lamp. Emergencia)
TIEMPO DE RECARGA	8 – 10 Horas
TIEMPO DE VIDA:	1000 Recargas
TIPO DE BATERÍA:	4 Vcc 0.7 Ah (Sellada)
MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	190 mm x 65 mm x 120 mm
PESO:	395 gramos

ACCESORIOS

- 1 x Lámpara tres en uno.

