ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: REFLECTOR MULTICOLOR DMX
MARCA: MASTER
MODELO**:** RC-PARDMX18

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

MASTER®
Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra o cambie los accesorios del equipo.
2. Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
3. Si no utiliza el equipo por tiempo prolongado desconecte de la toma de corriente y guarde en lugar libre de humedad y lejos del alcance de los niños.
4. El equipo debe tener mínimo 30 cm de separación de objetos o paredes. Una mala ventilación podría dar como resultado un calentamiento excesivo del equipo causando daño irreparable.
5. No exponga el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) y al contacto directo con el agua.
6. Mantener lejos de cables de transmisión de alto voltaje, objetos metálicos y brillantes de gran tamaño, generadores de calor, etc.
7. No dirija la luz directamente a los ojos
8. La instalación y manejo del equipo, debe ser realizado por personal con conocimientos del equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación:	110-220 V~ 50-60 Hz 30 W
Numero de LED:	18 LED'S de 1 W
LED:	RGB
Tiempo de vida LED'S:	100 000 horas
DMX:	7 canales
Modo de control:	DMX512, audio, automático, esclavo
Material:	Plástico
Tiempo de uso:	5 horas continuas por 1 hora apagada

INSTALACION

1. Elija el lugar de instalación (techo, pared, piso, estructuras), tomar en cuenta que debe estar libre de equipos generadores de calor, vibraciones, contacto directo con el agua y a tirones por descuido en el cable de alimentación.
2. Realice el montaje, de acuerdo al lugar designado, utilizando la herramienta y accesorios de instalación (no incluidos), asegure bien para evitar caídas.
3. Cónecte el equipo a la toma de alimentación, asegurarse que la instalación eléctrica cuente con interruptor de apagado/ encendido, el equipo no cuenta con interruptor, al momento de conectar encenderá.
4. En caso de utilizar controlador DMX, debe conectarlo, utilizando cable con conectores XLR (canon) en el conector DMX IN
5. Para controlar de forma sincronizada varios reflectores, debe configurar el primer reflector como "maestro-master" en el cual se conectara el conector DMX y en los siguientes reflectores configurar como "esclavos-slave", la conexión DMX se realiza de la salida DMX OUT del reflector que se utilizara como "maestro-master" a la entrada DMX IN del reflector que se utilizara como "esclavo-slave" realizando conexión en serie hasta 10 reflectores.
6. Realice las configuraciones de funcionamiento de acuerdo a la siguiente tabla.

CONFIGURACION

FUNCIONES DMX512

Para realizar las configuraciones sin controlador DMX, utilice MENU para entrar a cada opción, para buscar las diferentes opciones (arriba, abajo) para confirmar utilice OK, para salir de una opción, utilice MENU.

CANAL	Rango	DESCRIPCION
CH1	0 – 10	Iluminación apagada
	11 - 50	A1 selección de color
	51 – 100	A2 Jump efecto de iluminación
	101 – 150	A3 Gradient efecto cíclico de iluminación
	151 – 200	A4 control audio rítmico
	201 – 255	A5 Strobe efecto de iluminación
CH2	0 - 39	Ciclo completo de Iluminación efecto Jump, Gradient, audio rítmico, strobe
	40 – 59	LED Rojo intensidad lumínica
	60 – 79	LED Verde intensidad lumínica
	80 – 99	LED Azul intensidad lumínica
	100 - 119	LED Amarillo intensidad lumínica
	120 – 139	LED Cyan intensidad lumínica
	140 – 159	LED Morado intensidad lumínica
	160 – 179	LED RG intensidad lumínica
	180 – 199	LED RB intensidad lumínica
	200 – 219	LEDGB intensidad lumínica
	220 – 255	LED RGB intensidad lumínica
CH3	0 – 255	En combinación con canal CH1 ajuste de velocidad
CH4	0 – 255	Combinado con CH5, CH6, CH7, CH8 intensidad
CH5	0 – 255	LED Rojo 0 – 255~ 100% intensidad
CH6	0 – 255	LED Verde 0 -255~ 100% intensidad
CH7	0 - 255	LED Azul 0 – 255~ 100% intensidad