MasterVision®
Innovación en Electrónica

EXTENSOR DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA DEFINICION

MODELO: MV-HDMIEXT30

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO EXTENSOR DE SEÑAL DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA DEFINICION LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para un rendimiento óptimo y seguro, por favor, lea atentamente el siguiente manual antes de conectar, utilizar o ajustar el extensor de 30 metros. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.

1. INTRODUCCION.

Extensor de señal HDMI en presentación compacta y elegante. Cuenta con un transmisor (TX) con una entrada HDMI y dos salidas en RJ45, receptor (RT) con 2 entradas en RJ45 y una salida HDMI. Distribuye la señal de audio y video en alta definición hasta 30 metros de distancia. No requiere configuración para utilizarlo, útil para centros de convenciones, escuelas, centros comerciales, puntos de venta, etc.

2. ESPECIFICACIONES

El extensor de señal HDMI cuenta con especificaciones que le permiten realizar de manera fácil y profesional instalaciones con señal de alta definición. Entre las características se encuentran:

Distancia entre TX y RT	30 m (utilizar cable CAT6 o CAT5.E)
Entrada HDMI	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Formato de audio de entrada	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Salida HDMI	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Formato de salida de audio	LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Ancho de banda	165 MHz
Velocidad de transmisión	4.95 Gbps
Señal de video de entrada	0.5 ~ 1.5 Volts p-p
Señal DDC de salida	5 Volts p-p
Distancia del cable HDMI de entrada y salida	15 m (utilizar cable HDMI calibre 26 AWG)
Consumo de corriente	200 mA
Alimentación adaptador de voltaje	Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz Salida: 5 Vcc 500 mA
Temperatura de operación	-15° a 55°C
Rango de humedad	5 a 90% RH
Dimensiones	82 x 44 x 22 mm
Peso	200 g

MasterVision®
Innovación en Electrónica

3. INSTALACION

1.- Conecte el cable HDMI que viene del equipo emisor (blu ray, Xbox, decodificador, etc.) al transmisor (TX) en la entrada HDMI (source). Recuerde que el cable HDMI utilizado puede tener como máximo una longitud de 15 metros y el calibre debe ser 26 AWG.
2.- Conecte los cables CAT6 o CAT5E en las salidas 1 y 2 del transmisor (TX) las cuales debe identificar para conectar de forma correcta hacia el receptor.
4.- Conecte los cables CAT6 o CAT5E en las entradas 1 y 2 del receptor (RX) las cuales deben coincidir con las del transmisor 1 con 1, 2 con 2.



La configuración del cable CAT6 debe ser T-568B en el siguiente orden:
Blanco / naranja
Naranja
Blanco / verde
Azul
Blanco / Azul
Verde
Blanco / Café
Café
En caso contrario el audio y video no podrá transmitirse.

5.- Conecte el cable HDMI en la entrada del receptor y la otra punta hacia la pantalla. Recuerde que el cable HDMI utilizado puede tener como máximo una longitud de 15 metros y el calibre debe ser 26 AWG.
7.- Conecte el conector del adaptador de voltaje en la entrada de voltaje del receptor (RX) y conecte el adaptador a la toma de voltaje.

4. MODO DE USO

1.- Encienda el equipo emisor (blu ray, Xbox, decodificador, etc.)
2.- Conecte el receptor HDMI (RX) a la toma de voltaje.
3.- Encienda la pantalla, verifique la resolución que sea de acuerdo a la señal enviada (1080p, 720p, etc.) y elija la entrada donde está conectado el receptor (RX) (HDMI1, HDMI2, HDMI3, etc.)
4.- En cuanto se ajusta la resolución y entrada de la pantalla se debe visualizar la imagen.

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1.- Si no utiliza el extensor, desconéctelo de la toma de voltaje.
2.- No desconecte los cables de conexión tirando del cable, siempre tómelos del conector HDMI o RJ45
3.- Si presenta fallas, no intente repararlo diríjase al centro de servicio más cercano
4.- Si la superficie donde se colocara el extensor es alfombra, se recomienda colocar una base de acrílico.
5.- No exponer al contacto directo con el agua o a los rayos del sol por tiempo prolongado.

MasterVision®
Innovación en Electrónica

6.- ANTENCION A CLIENTES

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Visión.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

Soporte en línea: Desde nuestra página Web envié correo electrónico.
Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
Lada sin costo: 01 800 849 3448.
Local: 5887-8036
Solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: EXTENSOR DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA DEFINICION
MARCA: MASTER VISION
MODELO: MV-HDMIEXT30

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3