

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MAHM-SET1

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

MODELO: MAHM-SET1

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

Por su diseño elegante, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

PRECAUCIONES

- No sobrecaliente el sistema.
- No lo exponga a fuego directo
- Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado.
- Sólo para uso en interiores
- Si no lo utiliza, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
- No lo utilice durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUBWOOFER	
Respuesta de frecuencia	35Hz-120Hz
Sensibilidad (1W / 1M)	95dB SPL
Tipo de crossover	Activo
Sub Woofer	15"(38.10cm)
Impedancia	8Ω
Limitador Independiente	HF, LF



MONITOR	
Tipo de sistema	pasivo de 2 vías
Respuesta de frecuencia	140Hz-18kHz
Sensibilidad (1W / 1M)	95dB SPL
Woofers	8"(20.32cm)
Conductor	1"(2.54cm)
Impedancia	8Ω
AMPLIFICADOR	
Potencia continua	900W rcm
Potencia musical	9 000W PMPO
Protección Cortocircuito y circuito abierto	Térmico
Canales del amplificador	3
Alimentación	115/230 V~ 50/60 Hz 300 W

PANEL TRASERO

1. Salida de audio monitor izquierdo
2. Salida de audio monitor derecho
3. Lector de memorias SD hasta 16 GB
4. Lector de memorias USB hasta 16 GB
5. Funciones USB/SD/BT

- MODO: Selección de función USB/SD/BT
- Reproducir pausar canción
 - Detener canción
 - Repetir una canción, repetir todo
 - Regresar a la canción anterior
 - Adelantar a la siguiente canción

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- Seleccione con el botón "MODO" la función BLUETOOTH, en el display indicara.
- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo "BLUETOOTH", "MAHM-SET1", "MASTER" o "MASTER SOUND"
- Seleccione el dispositivo y acepte el dispositivo
- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
- Regule el volumen maestro
- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"

La distancia máxima de alcance es de 10 metros

6. Control de volumen monitor izquierdo
7. Control de volumen monitor derecho
8. Entrada de audio canal izquierdo con conector XLR
9. Entrada de audio canal derecho con conector XLR
10. Salida de línea canal izquierdo con conector XLR
11. Salida de línea canal derecho con conector XLR
12. Control de volumen de subwoofer
13. Cambio de señal de fase para subwoofer
14. Compartimento de fusible, solo utilice fusibles con la especificación recomendada
15. Selector de voltaje, la configuración viene a 115 V~ para realizar cambio de voltaje es



- necesario que el equipo este desconectado de la red
16. Interruptor de apagado / encendido. Antes de apagar y/o encender el equipo, verifique que los controles de volumen estén a nivel mínimo "0"
 17. Conector de alimentación, únicamente utilice el cable de alimentación proporcionado.
 18. Indicadores de límite de intensidad de audio de forma individual para monitor izquierdo, derecho y subwoofer, estos no deben permanecer encendido de lo contrario ocasionara daño permanente a los baffles, queda fuera de toda garantía, baje el volumen inmediatamente para regular la intensidad de volumen, los indicadores de limite puede encender ocasionalmente.

SOPORTES Y ACCESORIOS

Para montar el sistema, siga estos pasos:

1. Abra dos soportes para que los tres pies del soporte sean lo más anchos posible
2. Coloque en la parte superior del soporte el satélite insertando el soporte en el orificio de fijación del satélite.
3. Siga los mismos pasos para el otro satélite
4. Los dos satélites con soporte fijo están puestos en ambos lados
5. Coloque el subwoofer en el centro de los dos altavoces satélite
6. Conecte los dos satélites al subwoofer con dos cables incluidos.
7. Verifique que el interruptor de apagado/encendido este en modo apagado "off" y conecte el cable de alimentación en el conector de alimentación y la clavija en la toma de alimentación.
8. Encienda y comience a utilizar el equipo. Regule el volumen de acuerdo al tipo de música.



Nota:

- Se pueden conectar equipos de reproducción de audio (celulares, Tablet, PC, laptop, etc.) directamente.
- Para tener una mejor calidad de audio se recomienda utilizar consola de audio

GARANTIA DE FABRICA

Para realizar el trámite de garantía de fábrica y este sea más ágil le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrarán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería al mismo domicilio donde se realizó la recolección.