

MODELOS: MS-W36MMB/W

DESCRIPCIÓN: Cámara de Seguridad Tipo Domo, Fabricada en Plástico de Alta Duración, con Alarma Luminosa y/o Sonora, Salida para Activación de Alarma, Disponible en Colores Blanco y Negro.

**CARACTERÍSTICAS:**

- CÁMARA TIPO DOMO.
- PUEDE COLOCARSE EN PARED O TECHO.
- 40 METROS DE ALCANCE.
- VISIÓN NOCTURNA.
- 360° DE AJUSTE HORIZONTAL
- 90° DE AJUSTE VERTICAL.
- 360° DE ROTACIÓN DEL LENTE
- RESOLUCIÓN ESTÁNDAR (480 LÍNEAS).
- CONECTOR DE VIDEO BNC.
- CONTROL REMOTO
- SENSOR CON TECNOLOGIA CMOS.
- ALARMA LUMINOSA PROGRAMABLE
- ALARMA SONORA PROGRAMABLE
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- ALIMENTACIÓN DE 12 Vcd, 300 mA.

TIP DE VENTA.

- CUENTA CON ALARMA LUMINOSA Y SONORA PROGRAMABLES VIA CONTROL REMOTO.
- TIENE SALIDA DE PARA ACTIVACIÓN DE ALARMA POR SENSOR DE MOVIMIENTO.
- ALCANCE DE 40 METROS Y TECNOLOGÍA CMOS PARA MEJOR VISIÓN NOCTURNA.

INFORMACIÓN.**MANEJO DE LAS FUNCIONES DE LA CÁMARA.**

PRESIONAR EL BOTÓN CORRESPONDIENTE DEL CONTROL REMOTO PARA CONTROLAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

SENSOR DE MOVIMIENTO

- BOTÓN  – BLOQUEAR (ON)
- BOTÓN  – DESBLOQUEAR (OFF)

NOTA: SI SE BLOQUEA EL SENSOR DE MOVIMIENTO EL RESTO DE LAS FUNCIONES SE DESHABILITARAN TAMBIÉN, ES DECIR LAS ALARMAS NO FUNCIONARAN.

INDICADOR DE ALARMA SONORA

- BOTÓN 3 – ACTIVAR (ON)
- BOTÓN 1 – APAGAR (OFF)

INDICADOR DE ALARMA LUMINOSA

- BOTÓN 9 – ACTIVAR (ON)
- BOTÓN 7 – APAGAR (OFF)

CONTROL DE BRILLO

- BOTÓN 2 – SUBIR (UP)
- BOTÓN 8 – BAJAR (DOWN)

CONTROL DE COLOR

- BOTÓN 0 –NORMAL/ACTIVADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ALIMENTACIÓN:	12 Vcd 300 mA
CONSUMO DE POTENCIA:	2 Watts
ANGULO DE VISIÓN:	75°
ALCANCE (VISIÓN):	40 M
TIPO:	DIRECCIONAL
No. LEDS IR:	30 LEDS
No. LEDS ALARMA LUMINOSA:	3 LEDS ROJO/ 3 LEDS AZUL
TIPO DE LENTE:	CMOS 1/4"
TAMAÑO DE LENTE:	6 mm
SENSOR DE LUZ:	LDR
RESOLUCIÓN:	480 LÍNEAS
FORMATO DE VIDEO:	NTSC/PAL
SALIDA DE VIDEO:	CVBS (BNC) 75 Ω
SALIDA DE ALARMA	NORMALMENTE ABIERTO (NO)