

MODELO

MAHM-15AUSB3

ALTAVOZ AMPLIFICADO DE 15", 360 WATTS DE POTENCIA RMS, ENTRADA PARA USB, REPRODUCE MP3 Y WMA, CONTROL DE GRAVES Y AGUDOS.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ PANTALLA LCD
- ✓ LECTOR DE TARJETAS USB
- ✓ SOPORTA MEMORIAS DE HASTA 32 GB
- ✓ REPRODUCE ARCHIVOS EN MP3 Y WMA
- ✓ ENTRADA PARA MICRÓFONO
- ✓ ENTRADA DE LÍNEA RCA
- ✓ SALIDA DE LÍNEA CANON
- ✓ CONTROL DE GRAVES Y AGUDOS
- ✓ CONTROL DE VOLUMEN MAESTRO
- ✓ 4000 WATTS DE POTENCIA PMPO
- ✓ 360 WATTS DE POTENCIA RMS
- ✓ IMPEDANCIA DE 8 OHMS
- ✓ FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE



TIP DE VENTA

ALTAVOZ AMPLIFICADO DE ALTA FIDELIDAD
 REPRODUCE DIRECTAMENTE DESDE MEMORIAS USB
 POTENCIA REAL DE 360 WATTS RMS
 NUEVO DISEÑO CON MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA

MAYOR FIDELIDAD EN COMPARACIÓN CON ALTAVOCES SIMILARES
 NO NECESITAS EQUIPO ADICIONAL, REPRODUCE DIRECTAMENTE DE TU MEMORIA USB
 PUEDES CONECTAR MAS ALTAVOCES EN CASCADA MEDIANTE LA SALIDA DE LÍNEA
 SU NUEVO DISEÑO PERMITE COLOCARLOS FÁCILMENTE



CARACTERÍSTICA, VENTAJA, BENEFICIO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ALIMENTACIÓN DE ENTRADA	127 Vca / 5 A
CONSUMO DE POTENCIA	360 WATTS
POTENCIA PMPO	4000 WATTS
POTENCIA REAL	360 WATTS
IMPEDANCIA	8 OHMS
TAMAÑO DEL BUFFER	15 PULGADAS
RESPUESTA EN FRECUENCIA	40 Hz – 20KHz
FORMATOS SOPORTADOS	MP3 / WMA
MEMORIAS SOPORTADAS	USB
CONECTOR DE ENTRADA DE LÍNEA	RCA / XLR (CANON)
CONECTOR DE MICRÓFONO	XLR (CANON) / PLUG 6.3mm (1/4")
CONECTOR DE SALIDA DE LÍNEA	XLR-MACHO (CANON) / PLUG 6.3 mm (1/4")

**INFORMACIÓN
ADICIONAL**



**EXPLICACIÓN DE LAS PARTES DEL PANEL DE CONTROL DEL ALTAVOZ
AMPLIFICADO MAHM-15AUSB3**

