

CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,
 COMPATIBLE CON LA MARCA PANASONIC.



ATRIBUTOS

- El modelo HME-12PAN es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Panasonic, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Panasonic

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 150 mm x 50 mm x 24 mm

PESO: 51 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	BD3D	8000	2188
MUTE	B232	8000	2188
TV/VIDEO	8505	8000	2188
CH+	B434	8000	2188
VOL-	A121	8000	2188
VOL+	A020	8000	2188
CH-	B535	8000	2188
ACTION	D252	8000	2188
1	9010	8000	2188
2	9111	8000	2188
3	9212	8000	2188
4	9313	8000	2188
5	9414	8000	2188
6	9515	8000	2188
7	9616	8000	2188
8	9717	8000	2188
9	9818	8000	2188
R-TURN	B737	8000	2188
0	9919	8000	2188
RECALL	B939	8000	2188
MOVE	E767	8000	2188
SEARCH	B838	8000	2188
SIZE	DB5B	8000	2188
PIP	DD5D	8000	2188
FREEZE	DC5C	8000	2188
PIP CH-	E565	8000	2188
PIPCH+	E464	8000	2188
SWAP	DE5E	8000	2188