



## SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL DE 3 VÍAS

INCLUYE ALTAVOZ AMPLIFICADO DE 15"

Y UN SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 18",

REPRODUCE USB, SD, BLUETOOTH.



### ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-PRO5000W es un sistema profesional de audio de 5000 watts de potencia musical, consta de un altavoz amplificado de 15" y un subwoofer amplificado de 18".
- El altavoz está elaborado en madera que proporciona una mejor acústica y está compuesto por un woofer de 15" y un driver de titanio. En la parte frontal lleva una cubierta de malla metálica que le brinda resistencia y realza su diseño. Cuenta además con practicas agarraderas metálicas para facilitar su transportación.
- Este sistema puede ser conectado a una mezcladora o un sistema crossover mediante sus entradas balanceadas XLR-3 (canon).
- Para un mejor control del sonido incorpora amplificadores Clase D, que permiten una mejor amplificación de sonidos graves y cuenta con controles independientes entre los que encontramos el filtro de frecuencias mayores a 120Hz y el procesador de sonido (D-Contour) y su control de volumen.
- Las entradas de audio pueden usarse para conectar un micrófono o una fuente de audio de forma indistinta simplemente cambiando el modo con su botón de función (Mic/Line).

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ALIMENTACIÓN:</b>	110-240 Vca 50-60 Hz
<b>CONSUMO DE POTENCIA:</b>	460 Watts
<b>POTENCIA MUSICAL:</b>	5000W <sub>PMP0</sub>
<b>IMPEDANCIA:</b>	8 Ohms
<b>ACABADOS:</b>	MADERA
<b>ALTAVOZ</b>	
<b>ENTRADAS:</b>	1- XLR-3 macho (Canon) Balanceada 1- 6.3mm hembra (1/4") Balanceada
<b>SALIDAS:</b>	1- XLR-3 macho (Canon) Balanceada
<b>POTENCIA REAL:</b>	200W <sub>RMS</sub>
<b>SUBWOOFER</b>	
<b>ENTRADAS:</b>	2- XLR-3 hembra (Canon) Balanceada
<b>SALIDAS:</b>	2- XLR-3 macho (Canon) Balanceada
<b>POTENCIA REAL:</b>	300W <sub>RMS</sub>

### ACCESORIOS

- Subwoofer de 18" amplificado
- Altavoz amplificado de 15"
- 2 cables de alimentación.

