



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

SUBWOOFER + 2 SATÉLITES + 2 PEDESTALES

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, SD, BLUETOOTH,

ENTRADA AUXILIAR RCA, 3.5MM Y CANNON,

DOS SALIDAS DE LÍNEA MEZCLADAS,

9000 WATTS DE POTENCIA MUSICAL.



ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-SET1 es un sistema de audio profesional amplificado de 9000 watts de potencia musical, el cual cuenta con dos satélites y un subwoofer, reproductor de memorias USB, SD y receptor inalámbrico Bluetooth.
- Puede proporcionar una potencia de 9000 watts de potencia musical (900 watts reales), gracias a sus dos satélites de 8" y su subwoofer amplificado de 12"; además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de sus cajones.
- Este sistema de audio permite reproducir música directamente de dos tipos de memorias: USB y SD, que tengan una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en formato MP3 o WMA, en ambos casos puede reproducir los archivos de forma individual utilizando los botones de su panel de control o del control remoto.
- Entre las conexiones disponibles para este baffle se encuentran: 3 entradas auxiliares: RCA, Plug 3.5 mm, y Canon, además de una salida de línea para conectar directamente a otros equipos.
- Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil compatible en un rango de hasta 10 metros, que cuente con interface de comunicación mediante Bluetooth.
- El subwoofer cuenta con control de volumen independiente, para mejor control de las frecuencias graves que brindan un mayor cuerpo al sonido. Además de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- También cuenta con una asa colocada en la parte superior y otra en la parte inferior para facilitar su transportación, su cuerpo es muy robusto y resistente ya que debe soportar una mayor potencia de audio.
- Incluye dos tripiés, uno por cada satélite para mejorar la dispersión del sonido, así como sus respectivos cables de conexión con terminales tipo Neutrik y un micrófono alámbrico, que complementa el equipo.

ACCESORIOS

- 1 x Subwoofer Activo.
- 2 x Baffles Pasivos.
- 2 x Tripiés metálicos.
- 1 x Cable de alimentación de 1 metro.
- 2 x Cable de conexión Subwoofer-Pasivo de 3 Metros.
- 1 x Manual de Usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	DIMENSIONES DEL EMPAQUE: (Subwoofer) (Pasivos) PESO DEL EMPAQUE: (Subwoofer) (Pasivos) DIMENSIONES: (Subwoofer) (Pasivos) PESO: (Subwoofer) (Pasivos)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ALIMENTACIÓN: 120- 240 Vca 50 - 60 Hz ADAPTADOR DE VOLTAJE: NA BATERÍA: NA CONSUMO DE POTENCIA: 300 Watts Max. POTENCIA MUSICAL: 9000 W _{RMS} POTENCIA REAL: 900W _{RMS} SENSIBILIDAD: 95 dB SPL (±3 dB) RESPUESTA EN FRECUENCIA: 35 Hz - 120 Hz (Subwoofer) / 140Hz - 18kHz (Satelites) ECUALIZADOR GRAFICO: NA ECUALIZADOR (PERILLAS): NA NO. DE VIAS: 1 x Woofer / 2 Medios / 2 x Tweeter IMPEDANCIA: 8 Ohms LUZ LED FRONTAL: NA LECTOR DE MEMORIAS: USB / SD CAPACIDAD DE LA MEMORIA: 16 GB ENTRADA P/MICRÓFONO: NA FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO: NA ENTRADA AUXILIAR: 1x RCA estéreo (L+R) / 1x 3.5mm monoaural / 2x Cannon (L+R) SALIDA AUXILIAR: 2 x Cannon Mezcladas SALIDA AMPLIFICADA: 2 x Speak-ON (Neutrik) ID. BLUETOOTH: MAHM-SET1 RADIO FM: NA
CONEXIONES Y FUNCIONES	BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO: NA FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA SISTEMA DE RUEDAS: NA ASA EXPANSIBLE: NA
ACCESORIOS Y EXTRAS	BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO: NA FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO: NA SISTEMA DE RUEDAS: NA ASA EXPANSIBLE: NA

MAPEO DEL CONTROL

PANEL DE CONTROL

