

Asistencia Técnica:

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. Garantías 226

Póliza de garantía:

Descripción: Cámara interior wifi
Marca: M master
Modelo: MS-CAMINTTUYA

Distribuidora de Componentes Audio y Video S. A. de C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto de la compraventa en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de Distribuidora de Componentes Audio y Video, S.A. de C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Distribuidora de Componentes Audio y Video S. A. de C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



master
INNOVACIÓN QUE SE VIVE
Manual de Instrucciones
Cámara interior wifi
Modelo: MS-CAMINTTUYA



master.com.mx

@Master_Expertos

MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual **Introducción**

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Cámara wifi, diseñada para interiores con la que podrá ver en tiempo real lo que este a su alrededor con su función de dirección, toma de fotografías y habilitar el micrófono para que se escuche a través de su cocina y hasta activar una alarma de forma programada o por el sensor de movimiento.

Condiciones de uso normal

- Colocar en lugares sólidos en interiores.
- Evite que el cable de alimentación y cables de conexión queden expuestos a tirones o que estos sean machucados o aplastados.
- Asegúrese de que la cámara quede en un lugar estable.
- Use los accesorios que vienen en su empaque.
- Limpiar únicamente con paño seco y suave para remover el polvo.

Advertencias

- Este producto no es un juguete, mantenga alejado del alcance de los niños.
- No exponga a fuego directo.
- No exponer al contacto con el agua o salpicaduras de agua.
- No utilizar en ambientes con mucho polvo.
- No exponer a variaciones de voltaje o apagones repentinos.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
- M master no se hace responsable por daños ocasionados por el mal uso que se le dé al equipo.
- No intente abrir o reparar en caso de presentar defecto de fábrica, diríjase al centro de servicio autorizado, presentando el equipo con sus accesorios completos.
- Si no utiliza el equipo, guarde en lugar seguro libre de humedad.

El no tomar en cuenta las condiciones de uso normal y advertencias en el correcto funcionamiento anula toda garantía.

Las imágenes utilizadas son solo de referencia, pueden ser diferentes a las reales.

Especificaciones

Alimentación:	5 Vcc 1 A
Red:	WIFI (compatible con el protocolo inalámbrico IEEE802.11b/g).
Audio:	Interno, micrófono y altavoz omnidireccional.
Protocolo de Red:	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, NTP
Almacenamiento:	Admite memoria microSD de hasta 128GB, al igual que permite tener almacenamiento en la nube.
Peso:	0.18 kg
Temperatura de trabajo:	-10°C – + 50°C
Temperatura de humedad:	10% – 90%



Dimensiones



Página 2

18. Presione "Entiendo" para continuar con el proceso de reconocimiento.
19. Edite el nombre del dispositivo y seleccione el nombre del cuarto donde se encuentra instalado y presione "Finalizado".



Funciones:

Esta función permite tomar fotos en cuanto se muestre la imagen.

Reproduce algún video que ya se grabó con anterioridad.



La cámara comienza a grabar cuando se habilita esta opción y guarda el video.

Habilita el micrófono de la cámara para que se escuche a través de su bocina.


Se puede programar una alarma o activarla mediante el sensor de movimiento.

Al seleccionar nos muestra las direcciones en donde podemos mover nuestra cámara.

Nota: cualquier cambio o modificación no aprobados por este manual puede invalidar la operacional de este dispositivo y por lo tanto quedará fuera de toda garantía.



Página 7

- Ingrese su red y la contraseña para establecer la conexión Wifi y presione "Confirmar".
- En seguida se muestra cómo debe de colocar el teléfono inteligente con su dispositivo y presione "Continuar".
- En seguida la aplicación le mostrará un código QR el cual deberá mostrar a la cámara como se indicó con anterioridad al escuchar la voz de confirmación presione "Oír el tono de aviso" para confirmar que se estableció la conexión.
- Espera a que la aplicación complete la configuración.




Instalación de aplicación:



- Descargue e instale la aplicación "Master IOT" en su teléfono inteligente y presione en el icono de la aplicación para ingresar a la misma.
- Presione "Crear cuenta nueva" para comenzar a registrar su número telefónico o correo electrónico.
- Presione "De acuerdo" para aceptar los términos de la aplicación.





- Ingrese el número de su teléfono inteligente o dirección de correo electrónico, a continuación, presione "Obtener código".
- Ingrese el código de verificación que recibió en su correo electrónico o SMS en su teléfono.



- Establezca una contraseña entre 6 y 20 dígitos.
- Presione "Crear familia".
- Presione "Iniciar sesión con una cuenta existente".
- Escriba el nombre del hogar, la ubicación del mismo y presione "Finalizado".



- Presione nuevamente "Finalizado".
- Presione "Añadir dispositivo" para comenzar la configuración.
- Presione "Sensor de Protección" y enseguida presione "Cámara de seguridad" para comenzar a enlazar el dispositivo.
- Presione "El siguiente paso" para comenzar la configuración.



Añadir dispositivo 13

Encienda el dispositivo y asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oiga un tono de aviso



Ver ayuda

El siguiente paso