

BAFLE AMPLIFICADO "TODO EN 1"

BAFLE AMPLIFICADO DE 12" DE 2500 W_{PMPO} DE POTENCIA, REPRODUCE USB, SD, BLUETOOTH, Y RADIO FM, LUZ LED FRONTAL BATERÍA RECARGABLE DE 8 HORAS DE DURACIÓN Y MECANISMO DE FÁCIL DE TRANSPORTACIÓN.



ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-12AIN1BT es un bafle amplificado de 2500 watts de potencia musical, esta equipado con un sistema de 2 vías de audio para un mejor sonido.
- Este bafle puede reproducir música directamente de una memoria USB o SD de hasta 16GB, cuenta con entrada para un micrófono, entrada auxiliar y conexión por Bluetooth. En la pantalla podemos observar la función que se encuentre en operación además de que también se puede apreciar el nivel de carga de la batería.
- En la parte frontal incorpora un nuevo sistema de luces LED RGB que proporciona un mejor efecto y brinda un ambiente ideal para escuchar la música.
- Esta equipado con un sistema de ecualización gráfico de 5 bandas para un ajuste personalizado y un mejor control del sonido. Y cuenta con una entrada especial para conectar instrumentos de audio (guitarra, bajo, etc...).
- Adicionalmente incluye función de grabación directa a la memoria USB, la cual almacena el audio que entre a través de los micrófonos, la entrada de instrumentos y la entrada auxiliar, esta función permite grabar el evento en el que se utilice, o utilizarla para grabar un spot y reproducirlo posteriormente.
- También incorpora un sistema de batería el cual puede habilitarse de forma independiente a la alimentación, de esta manera aumenta el tiempo de vida del producto ya que se puede escoger la forma en que se desea operar, es decir mediante corriente alterna o con la batería.
- El bafle cuenta también con entrada de batería externa para conectar directamente al automóvil o a otra batería de respaldo, y esta elaborado en plástico ABS de alta resistencia, con practicas ruedas para facilitar su transportación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN:	15 Vcc 2 A
CONSUMO DE POTENCIA:	200 Watts Max.
POTENCIA MUSICAL:	2500 W _{PMPO}
POTENCIA REAL:	250W _{RMS}
IMPEDANCIA:	4 Ohms
LECTOR DE MEMORIAS:	USB/SD (hasta 16GB)
ECUALIZADOR:	5 bandas (100/300/1K/3K/10KHz)
ENTRADA AUXILIAR:	1 x RCA estéreo (L+R)
ENTRADA P/MICRÓFONO:	1 x 6.3mm (1/4" monoaural)
SALIDA DE LÍNEA:	1 x RCA estéreo (L+R)
FUNCIONES ADICIONALES:	Bluetooth Radio FM
FRECUENCIA MICRÓFONO:	VHF (30MHz ~ 300 MHz)
ALCANCE DE MICRÓFONO:	20 Metros (sin obstáculos)
TIPO DE BATERÍAS (MIC):	2 x "AA" (3 Vcc)

ACCESORIOS

- 1 x Bafle Amplificado
- 1 x Micrófono VHF
- 1 x Control Remoto
- 1 x Adaptador de Voltaje
- 1 x Manual de Usuario

**6122
807F**

