



SISTEMA DE AUDIO

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, MICRO SD,
 RADIO FM Y CONEXIÓN BLUETOOTH,
 ECUALIZADOR DE GRAVES Y AGUDOS,
 ENTRADA AUXILIAR RCA,
 UNA ENTRADA PARA MICRÓFONO,
 8000 WATTS DE POTENCIA MUSICAL.



ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-FREEPAR15 es un sistema de audio amplificado de 8000 watts de potencia musical, el cual cuenta con lector de memorias USB y micro SD, además de receptor inalámbrico bluetooth y radio FM.
- Puede proporcionar una potencia de 8000 watts de potencia musical (800 watts reales), gracias a sus dos altavoces, además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de su cajón.
- Este baffle permite reproducir música directamente de dos tipos de memorias: USB o micro SD, que tengan una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en formato MP3 o WMA, en ambos casos puede reproducir los archivos de forma individual utilizando los botones de su panel de control o del control remoto.
- Entre las conexiones disponibles para este baffle se encuentran: entrada para un micrófono alámbricos, 1 entrada auxiliar RCA y una salida auxiliar RCA, así como una salida amplificada para conectar directamente el baffle pasivo. Cada entrada cuenta con su control de volumen independiente.
- Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil compatible en un rango de hasta 10 metros, que cuente con interface de comunicación mediante Bluetooth.
- Esta equipado con un sistema de ecualización de 2 bandas (agudos y graves), que realza las frecuencias graves para brindar un mayor cuerpo al sonido. Además de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- También incluye un control remoto que nos permite manipular y controlar todas las funciones principales en modo reproductor de memorias y bluetooth. Cuenta con una asa colocada en la parte superior y otra en la parte inferior para facilitar su transportación, su cuerpo es mas robusto que los baffles tradicionales ya que brinda una mayor potencia de audio.
- Para completar el equipo se incluyen dos micrófonos alámbricos así como dos pedestales metálicos que evitan tener que colocar el baffle en el suelo donde puede llegar a dañarse o maltratarse.

ACCESORIOS


- 1 x Baffle Activo
- 1 x Baffle Pasivo
- 1 x Control Remoto.
- 1 x Cable de conexión canon (Pasivo-Activo)
- 2 x Cable para micrófono
- 2 x Micrófonos alámbricos
- 2 x Pedestales metálicos
- 1 x Manual de Usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ALIMENTACIÓN:	115 Vca 60 Hz
	ADAPTADOR DE VOLTAJE:	NA
	BATERÍA:	NA
	CONSUMO DE POTENCIA:	460 Watts Max.
	POTENCIA MUSICAL:	8000 W _{PMP0}
	POTENCIA REAL:	800W _{RMS}
	SENSIBILIDAD:	93 dB (±3 dB)
	RESPUESTA EN FRECUENCIA:	40 Hz – 20 KHz
	ECUALIZADOR GRAFICO:	80 Hz 1 KHz 12 KHz
	ECUALIZADOR (PERILLAS):	Agudos, Graves
CONEXIONES Y FUNCIONES	NO. DE VIAS:	1 x Woofer / 1 x Tweeter (Cada Baffle)
	IMPEDANCIA:	8 Ohms
	LUZ LED FRONTAL:	Automatica
	LECTOR DE MEMORIAS:	USB / micro SD
	CAPACIDAD DE LA MEMORIA:	16 GB
	ENTRADA P/MICRÓFONO:	1 x 6.3mm (1/4" monoaural)
	FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:	1 x XLR-3 Canon (No balanceada)
	ENTRADA AUXILIAR:	NA
	SALIDA AUXILIAR:	1 x RCA estéreo (L+R)
	SALIDA AMPLIFICADA:	1 x Plug 6.3 mm (8 ohms)
ACCESORIOS Y EXTRAS	ID. BLUETOOTH:	MAHM-FREEPAR15
	RADIO FM:	88.1 – 104.9 MHz
	BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:	1 x CR2025
	FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	SISTEMA DE RUEDAS:	2 x Ruedas plasticas
	ASA EXPANSIBLE:	NA

MAPEO DEL CONTROL

00ff/6122



PANEL DE CONTROL

