

# **MS-MIXERUSB5**

## MINI MEZCLADORA DE AUDIO

5 CANALES DE AUDIO (2 ENTRADAS RCA ESTEREO + 1 MIC),
ENTRADA PARA UN MICRÓFONO, BLUETOOTH
REPRODUCTOR MP3 INTEGRADO,
SALIDA PARA AUDÍFONOS
FABRICADA EN ALUMINIO.





### ATRIBUTOS

- El modelo MS-MIXERUSB5 corresponde a una mezcladora de audio de 5 canales, ideal para aficionados, grupos musicales, escuelas, animadores, presentadores, músicos y en general para cualquier persona que requiera realizar combinaciones de música y sonidos.
- Esta mezcladora cuenta con 2 entradas de audio con conectores RCA y sonido estéreo (R/L) cada una, a través de las cuales podemos conectar cualquier dispositivo emisor de audio como pueden ser dispositivos móviles (smartphones y tabletas), laptops, PC de escritorio, reproductores de MP3, IPhone, IPod, cerebros de estéreo, etc.
- Cada canal de la mezcladora cuenta con su control de volumen independiente, control de frecuencias graves y agudas, también cuenta con función de crossfader, la cual nos permite realizar el efecto de fundido entre canales, esta función evita que se escuche una pausa al realizar el cambio entre el canal principal y el canal secundario.
- También se ha colocado en el mismo cuerpo de la mezcladora un practico reproductor de memorias USB, desde esta función podemos reproducir música desde cualquier memoria que tenga almacenados archivos en formato MP3, además en este mismo reproductor se encuentra un receptor de audio inalámbrico bluetooth el cual nos permite recibir música directamente desde cualquier dispositivo compatible hacia nuestra mezcladora sin necesidad de cables adicionales; el reproductor tiene integrado un practico display LED que nos muestra información del archivo seleccionado. Para usar esta opción debemos presionar el botón central que nos permite intercambiar el reproductor con la línea de entrada.
- Su entrada de micrófono nos permite poder conectar micrófonos alámbricos a través de su conector tipo plug 6.3mm, esta entrada cuenta con su propio control de volumen.
- Para realizar la conexión a nuestros equipos de amplificación contamos con una salida de audio en RCA estéreo, así como la posibilidad de conectar unos audífonos a través de su salida de 6.3 mm.
- Además incorpora un control de volumen maestro que nos permitirá silenciar en su totalidad los elementos conectados directamente desde una sola perilla.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**DIMENSIONES DEL EMPAQUE:** 25 cm x 13 cm x 6 cm

PESO DEL EMPAQUE: 102 gramos

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO:** 18 cm x 9.5 cm x 3 cm

PESO DEL PRODUCTO: 485 gramos
MATERIAL DE ELABORACIÓN: Acero

**ALIMENTACIÓN:** 100 – 240 Vca 50/60 Hz

ADAPTADOR DE VOLTAJE 12 Vcc 1 A

NO. DE CANALES: 5 canales estéreo

ENTRADA DE MICRÓFONO: 1 x Plug 6.3 mm

SALIDA DE AUDIO: 1 x RCA estéreo (R+L)

SALIDA DE AUDÍFONOS: 1 x Plug 6.3 mm Estéreo (R+L)

LECTOR DE MEMORIAS: 1 x USB

CAPACIDAD DE LA MEMORIA: 16 GB

ID. BLUETOOTH: Bluetooth

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 metros (Sin Obstáculos)

#### **ACCESORIOS**

1 x Mezcladora

1 x Adaptador de voltaje



