

CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
 SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,
 COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA ATVIO,
 INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo HME-5ATV es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca ATVIO.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	180 mm x 50 mm x 20 mm
PESO:	55 gramos (Sin baterías)
COLOR:	Negro
MARCA COMPATIBLE:	LG
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x “AAA”)
PRESENTACIÓN:	Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	08	04FB	6122
SLEEP	0E	04FB	6122
MUTE	09	04FB	6122
1	11	04FB	6122
2	12	04FB	6122
3	13	04FB	6122
4	14	04FB	6122
5	15	04FB	6122
6	16	04FB	6122
7	17	04FB	6122
8	18	04FB	6122
9	19	04FB	6122
-/--	1F	04FB	6122
0	10	04FB	6122
RETURN	1A	04FB	6122
SOURCE	0B	04FB	6122
P. STD	1E	04FB	6122
S. STD	1D	04FB	6122
MENU	43	04FB	6122
UP	04	04FB	6122
LEFT	07	04FB	6122
OK	44	04FB	6122
RIGHT	06	04FB	6122
DOWN	05	04FB	6122
VOL+	02	04FB	6122
VOL-	03	04FB	6122
CH+	01	04FB	6122
CH-	00	04FB	6122
16:9	51	04FB	6122
NR	52	04FB	6122
CC	40	04FB	6122
DISPLAY	1B	04FB	6122
NTSC	55	04FB	6122
ADD/DEL	5D	04FB	6122
FAV+	49	04FB	6122
EXIT	58	04FB	6122
CH-LIST	57	04FB	6122
FAV-LIST	47	04FB	6122
FAV-	4B	04FB	6122
EPG	5F	04FB	6122