

CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA VIORE.



ATRIBUTOS

- El modelo VIO-1 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Viore, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Viore

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

NO. DE BOTONES: 45 Botones

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 175 mm x 45 mm x 20 mm

PESO: 53 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	02	0707	9012A
MUTE	0F	0707	9012A
RED	20	0707	9012A
GREEN	34	0707	9012A
YELLOW	2B	0707	9012A
BLUE	2C	0707	9012A
YPbPr	27	0707	9012A
CC	25	0707	9012A
MTS	00	0707	9012A
VGA	28	0707	9012A
DTV STRENGTH	03	0707	9012A
TV	32	0707	9012A
AV	40	0707	9012A
HDMI	55	0707	9012A
CH-LIST	26	0707	9012A
EPG	1E	0707	9012A
FAV	39	0707	9012A
ASPECT	13	0707	9012A
MENU	1A	0707	9012A
INPUT	01	0707	9012A
UP	60	0707	9012A
LEFT	65	0707	9012A
ENTER	68	0707	9012A
RIGHT	62	0707	9012A
DOWN	61	0707	9012A
EXIT	2D	0707	9012A
TV/DISPLAY	1F	0707	9012A
VOL+	07	0707	9012A
VOL-	0B	0707	9012A
S.M.	22	0707	9012A
P.M.	21	0707	9012A
CH+	12	0707	9012A
CH-	10	0707	9012A
1	04	0707	9012A
2	05	0707	9012A
3	06	0707	9012A
4	08	0707	9012A
5	09	0707	9012A
6	0A	0707	9012A
7	0C	0707	9012A
8	0D	0707	9012A
9	0E	0707	9012A
-/-	23	0707	9012A
0	11	0707	9012A
RECALL	50	0707	9012A