

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA SHARP.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-3SHA es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Sharp, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	16	01	0773
INPUT	13	01	0773
1	01	01	0773
2	02	01	0773
3	03	01	0773
4	04	01	0773
5	05	01	0773
6	06	01	0773
7	07	01	0773
8	08	01	0773
9	09	01	0773
FLASHBACK	2F	01	0773
0	0A	01	0773
100	0B	01	0773
VOL-	15	01	0773
CH+	11	01	0773
CH-	12	01	0773
VOL+	14	01	0773
MENU	20	01	0773
MUTE	17	01	0773
DISPLAY	1B	01	0773

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Sharp

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 145 mm x 48 mm x 26 mm

**PESO:** 46 gramos