

CONECTOR DE CAMPANA ("F") PARA CABLE COAXIAL

IDEAL PARA ARMAR CABLES COAXIALES PARA INSTALACIONES

DE ANTENAS, TV POR CABLE O TV SATELITAL,

COMPATIBLE CON CABLE COAXIAL CALIBRE RG-59.



ATRIBUTOS

- El modelo AN14 es un conector de Campana (Tipo "F"), utilizado para armado de cables coaxiales que transmiten señales de radiofrecuencia.
- Esta campana es compatible con cable coaxial calibre RG-59, su sistema de armado o pochado se realiza mediante un barril de conexión roscado, es adecuado para las instalaciones de uso doméstico, terrestre, cable y televisión satelital, se requiere especial atención para la correcta instalación del conector macho al cable, y que esté coincida con el calibre del cable.
- En caso de ser necesario puede auxiliarse con el modelo MC-TLS4, que son unas pinzas para pochado de cables coaxiales.
- Esta fabricado en aleación de latón – níquel, lo cual le brinda un largo tiempo de vida, dureza, resistencia, así como, evita que pueda oxidarse fácilmente aun en condiciones climáticas severas.
- Este conector es ideal cuando se realizan reacomodos de instalaciones, o bien cuando se cuenta con cables coaxiales que no cubren la longitud necesaria para la conexión de los diferentes dispositivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:	No requiere
CONSUMO DE POTENCIA:	NA
DIMENSIONES:	20 mm x ϕ 11 mm
PESO:	4 gramos
MATERIAL:	Latón – Níquel
COLOR:	Plateado
IMPEDANCIA DE OPERACIÓN:	75 Ohms
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:	< 3 GHz
NOMBRE DEL CONECTOR:	Campana o tipo "F"
CALIBRE COMPATIBLE:	RG-59

ACCESORIOS

- 1 x Campana para cable coaxial.

