

## JUEGO DE BOCINAS PARA AUTO

PAR DE BOCINAS DE 6"X9" CON REJILLAS METÁLICAS,

900 WATTS DE POTENCIA MUSICAL,

4 OHMS DE IMPEDANCIA,

3 VÍAS DE AUDIO (1 MEDIO + 2 TWEETER).



### ATRIBUTOS

- El modelo BM-69KS consta de un par de bocinas de 6"x9" de 3 vías de audio (1 medio y 2 tweeter), diseñadas para brindar la máxima calidad de audio para automóviles.
- Estas bocinas están diseñadas con tamaño y medidas estándar, para acoplarse correctamente al espacio destinado en las puertas de los vehículos.
- Cuenta con tres vías de audio, compuesta por un medio con una respuesta en frecuencia de 60Hz hasta 5KHz y un sistema de dos tweeters de frecuencia escalonada con una respuesta en frecuencia en conjunto de 4KHz hasta 22KHz.
- Proporciona una potencia nominal de 900 Watts (90W<sub>RMS</sub>), además de que gracias a su tamaño estándar de 6"x9", puede colocarse sin ningún problema en prácticamente cualquier automóvil, con ranuras de estas dimensiones.
- Esta bocina esta diseñada con una impedancia interna de 4 ohms que es compatible con todos los autoestéreos o amplificadores estándar que se encuentran en el mercado.
- Su suspensión elástica de neopreno le otorga un mayor tiempo de vida y una mejor acústica, su cono de polipropileno es ideal para producir sonidos nítidos y claros.
- Gracias a la canasta de aleación de aluminio estas bocinas son ligeras y fácil de transportar además de que evitan la oxidación producida por el medio ambiente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES:</b>	165 mm x 235 mm x 95 mm
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Caja con par de bocinas.
<b>PESO:</b>	3.25 Kilogramos
<b>POTENCIA NOMINAL:</b>	900 Watts PMPO
<b>POTENCIA MÁXIMA:</b>	90 Watts RMS
<b>IMPEDANCIA:</b>	4 Ω
<b>NO. DE VÍAS:</b>	3 Vías
<b>TAMAÑO:</b>	6" x 9"
<b>SENSIBILIDAD:</b>	92 Db
<b>RESP. EN FRECUENCIA:</b>	60 Hz – 22 KHz
<b>SUSPENSIÓN:</b>	Neopreno
<b>CONO:</b>	Polipropileno
<b>IMÁN:</b>	Estroncio/Ferrita (20 oz /567 g)
<b>CANASTA:</b>	Aleación de Aluminio
<b>BOBINA:</b>	Kapton
<b>LONGITUD DEL CABLE:</b>	2.5 metros

### ACCESORIOS

- 2 x Bocinas 6"x9"
- 2 x Cubiertas plásticas
- 2 x Cables de conexión
- 1 x Juego de Tornillos

