



## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO ORIGINAL,

COMPATIBLE EQUIPOS TIPO AOC,

UTILIZA 2 BATERÍAS "AA" (NO INCLUIDAS).



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-AOC es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas tipo AOC.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación, ya que está programado para trabajar directamente con el equipo; de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones especiales que se incorporan en modelos más avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración además de que se cuenta con un mayor número de funciones que en un control universal.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	180 mm x 48 mm x 25 mm
<b>PESO:</b>	67 gramos
<b>COLOR:</b>	Gris
<b>TIPO DE MARCA COMPATIBLE:</b>	AOC
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x "AAA")
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

### IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	01	00bd	6122
MUTE	04	00bd	6122
1	15	00bd	6122
2	16	00bd	6122
3	17	00bd	6122
4	19	00bd	6122
5	1a	00bd	6122
6	1b	00bd	6122
7	1d	00bd	6122
8	1e	00bd	6122
9	1f	00bd	6122
0	41	00bd	6122
-/-	4b	00bd	6122
PREV. CH	44	00bd	6122
VIDEO	05	00bd	6122
COMP	06	00bd	6122
PC	45	00bd	6122
TV	46	00bd	6122
SOURCE	08	00bd	6122
VOLUMEN +	0c	00bd	6122
VOLUMEN -	10	00bd	6122
CHANNEL +	18	00bd	6122
CHANNEL -	1c	00bd	6122
DISPLAY	02	00bd	6122
SLEEP	13	00bd	6122
FREEZE	09	00bd	6122
MYS/SAP	40	00bd	6122
WIDE	14	00bd	6122
UP	0b	00bd	6122
LEFT	49	00bd	6122
OK	0d	00bd	6122
RIGHT	4a	00bd	6122
DOWN	0f	00bd	6122
MENU	0a	00bd	6122
EXIT	07	00bd	6122
V-CHIP	50	00bd	6122
VIDEO ADJ	51	00bd	6122
AUDIO ADJ	52	00bd	6122
CC	53	00bd	6122
EPG	58	00bd	6122
FAV	5b	00bd	6122