



CONTROL REMOTO PARA DVD

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO ORIGINAL,

COMPATIBLE EQUIPOS TIPO PHILIPS,

UTILIZA 2 BATERÍAS "AAA" (NO INCLUIDAS).



ATRIBUTOS

- El modelo HME-PHI es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas tipo Philips.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación, ya que está programado para trabajar directamente con el equipo; de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones especiales que se incorporan en modelos más avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración además de que se cuenta con un mayor número de funciones que en un control universal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	140 mm x 50 mm x 23 mm
PESO:	53 gramos
COLOR:	Gris
TIPO DE MARCA COMPATIBLE:	Philips
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x "AAA")
PRESENTACIÓN:	Celofán

IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	c7	04	PHILIPS RC-6
DISC MENU	D1	04	PHILIPS RC-6
DISPLAY	0f	04	PHILIPS RC-6
UP	58	04	PHILIPS RC-6
LEFT	5a	04	PHILIPS RC-6
OK	5c	04	PHILIPS RC-6
RIGHT	5b	04	PHILIPS RC-6
DOWN	59	04	PHILIPS RC-6
TITLE	83	04	PHILIPS RC-6
SETUP	82	04	PHILIPS RC-6
PREV	21	04	PHILIPS RC-6
NEXT	20	04	PHILIPS RC-6
STOP	31	04	PHILIPS RC-6
PLAY	2c	04	PHILIPS RC-6
MUTE	0d	04	PHILIPS RC-6
1	01	04	PHILIPS RC-6
2	02	04	PHILIPS RC-6
3	03	04	PHILIPS RC-6
4	04	04	PHILIPS RC-6
5	05	04	PHILIPS RC-6
6	06	04	PHILIPS RC-6
7	07	04	PHILIPS RC-6
8	08	04	PHILIPS RC-6
9	09	04	PHILIPS RC-6
0	00	04	PHILIPS RC-6
SUBTITLE	4b	04	PHILIPS RC-6
AUDIO	4e	04	PHILIPS RC-6
ZOOM	f7	04	PHILIPS RC-6
VOCAL	1d	04	PHILIPS RC-6
KARAOKE	3b	04	PHILIPS RC-6