master
INNOVACIÓN QUE SE VIVE

LCD-PHI1

CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA LCD, COMPATIBLE CON LA MARCA PHILLIPS.

ATRIBUTOS

- El modelo LCD-PHI1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Phillips.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico
MARCA COMPATIBLE: Philips
ALIMENTACIÓN: 3 Vcc
TIPO DE BATERÍAS: 2 x “AAA” (No Incluidas)
PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán
DIMENSIONES: 200mm x 48mm × 25mm
PESO: 65 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	0C	00	C-6
NETFLIX	76	00	C-6
VUDU	77	00	C-6
<<	2B	00	C-6
PLAY	2C	00	C-6
>>	28	00	C-6
CC	46	00	C-6
STOP	31	00	C-6
FORMAT	F5	00	C-6
HOME	54	00	C-6
NET TV	BE	00	C-6
INFO	0F	00	C-6
UP	58	00	C-6
LEFT	5A	00	C-6
OK	5C	00	C-6
RIGHT	5B	00	C-6
DOWN	59	00	C-6
BACK	41	00	C-6
OPTIONS	40	00	C-6
VOL+	10	00	C-6
VOL-	11	00	C-6
SOURCE	38	00	C-6
MUTE	0D	00	C-6
CH+	20	00	C-6
CH-	21	00	C-6
APP1	6D	00	C-6
APP2	6E	00	C-6
APP3	6F	00	C-6
APP4	70	00	C-6
1	01	00	C-6
2	02	00	C-6
3	03	00	C-6
4	04	00	C-6
5	05	00	C-6
6	06	00	C-6
7	07	00	C-6
8	08	00	C-6
9	09	00	C-6
PREV CH	0A	00	C-6
0	00	00	C-6
.	D9	00	C-6