

MAHM-FREE12BT

SISTEMA AMPLIFICADO DE AUDIO

INCLUYE DOS ALTAVOCES (PASIVO + AMPLIFICADO),

REPRODUCE USB, SD, BLUETOOTH,

INCLUYE 2 PEDESTALES ELABORADOS DE ACERO,

MICRÓFONO Y CABLES DE CONEXIÓN.



ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-FREE12BT es un sistema amplificado de audio de 3500 watts de potencia musical, consta de dos altavoces un pasivo y un activo, con pedestales incluidos y cables de conexión.
- Este sistema permite reproducir música directamente de una memoria USB o SD de hasta 32GB, cuenta con entrada para un micrófono, entrada auxiliar y conexión por Bluetooth. Cada entrada cuenta con su control de volumen independiente.
- Con este sistema no se necesita equipo adicional ya que incluye además un micrófono de alta sensibilidad y cables de conexión para el micrófono y las bocinas.
- Esta equipado con un sistema de ecualización de 2 bandas para un mejor ajuste y control del sonido. Además de incluir un display para mostrar información de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- El sistema incluye 2 pedestales metálicos de altura ajustable (82 cm hasta 130 cm), para la colocación de los satélites y que el sonido se distribuya de forma nítida y clara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN:** 127 Vca 60 Hz
- CONSUMO DE POTENCIA:** 350 Watts Max.
- POTENCIA MUSICAL:** 3500 W_{PMPO}
- POTENCIA REAL:** 300W_{RMS} (150W+150W_{RMS})
- IMPEDANCIA:** 8 Ohms
- LECTOR DE MEMORIAS:** USB/SD (hasta 32GB)
- ECUALIZADOR:** 2 bandas (Agudos / Graves)
- ENTRADA AUXILIAR:** 1 x Canon
1 x 3.5 mm (L+R)
1 x RCA estéreo (L+R)
- ENTRADA P/MICRÓFONO:** 1 x Canon/6.3mm (1/4" monoaural)
- SALIDA DE LÍNEA:** 1 x Canon Macho
- SALIDA AMPLIFICADA:** 1 x Neutrik / 8Ω / 150 W_{RMS}

ACCESORIOS

- 1 x BAFLE ACTIVO DE 12".
- 1 x BAFLE PASIVO DE 12".
- 2 x PEDESTAL DE ACERO.
- 1 x MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL.
- 1 x CABLE CANON (XLR-3) DE 4 METROS.
- 1 x CABLE NEWTRIK (SPEAK-ON) DE 3 METROS.
- 1 X CABLE 2 RCA A 3.5 mm.
- 1 x CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1.5 METROS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA:

www.master.com.mx