

SOCKET CON SENSOR DE LUZ

IDEAL PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES,
 CUENTA CON SENSOR DE ILUMINACIÓN,
 ES COMPATIBLE CON FOCOS INCANDESCENTES,
 LED O AHORRADORES DE HASTA 40 WATTS,
 ENCIENDE AL ANOCHECER Y APAGA AL AMANECER.



ATRIBUTOS

- El modelo MP-SOCKETFOT corresponde a un socket con sensor de iluminación que permite la activación automática de un foco. Este sistema permite el ahorro de energía y reduce el gasto, ya que permite activar y desactivar el foco de forma automática; encendiéndolo hasta que oscurece y apagándolo al amanecer.
- Cuenta con una base (socket) de tamaño estándar tipo E-27 compatible con focos de uso común, en la cual podremos colocar cualquier tipo de foco: incandescente, ahorrador o led, que consuma una potencia menor al límite establecido para este dispositivo, que en este caso será de 40 watts.
- Cuenta con un cable de 22 centímetros de longitud el cual, podemos colocar directamente en la base del socket o en algún punto exterior, para mejorar la captación de luz y que el foco encienda y apague en forma precisa y oportuna.
- Este sensor no requiere el uso de pilas o baterías adicionales, ya que el circuito se alimenta directamente desde la misma entrada de energía, eliminando los costos de mantenimiento y generando un considerable ahorro en la compra de estos materiales.
- Esta fabricado en plástico de alta resistencia en color blanco, y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores libres de las inclemencias del medio ambiente.
- Para su uso y colocación únicamente será necesario insertarlo en cualquier socket de tamaño estándar, que ya tengamos en funcionamiento en nuestro hogar, y que deseemos automatizar a través de este tipo de sistema.
- Se estima un ahorro aproximado de hasta un 50% del consumo energético tradicional, este consumo puede variar dependiendo del punto donde sea colocado y de la capacidad del foco o luminaria instalada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:	9.0 cm x 6.5 cm x 17.8 cm
PESO DEL EMPAQUE:	71 gramos
DIMENSIONES	9.8 cm x ϕ 5.5 cm
PESO:	57 gramos
MATERIAL:	Plástico ABS
LONGITUD DEL CABLE:	22 Centímetros
ALIMENTACIÓN:	127 Vca 60 Hz
LUZ AMBIENTAL:	< 10 Lux
POTENCIA DE SALIDA:	40 W
TIPO DE CONEXIÓN:	E-27
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-20°C hasta 40°C
HUMEDAD DE OPERACIÓN:	< 93% HR
ALTURA DE COLOCACIÓN:	2 – 6 metros

ACCESORIOS

- 1 x Socket con sensor de iluminación

