


BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, SD,
 CONEXIÓN INALÁMBRICA POR WIFI,
 ECUALIZADOR DE GRAVES Y AGUDOS,
 ENTRADA AUXILIAR RCA Y 3.5 mm,
 ENTRADA PARA MICRÓFONO,
 7000 WATTS DE POTENCIA PMP0.

-  Multi-Sala
-  Multi-Canal
-  Multi-Fuente
-  Multi-Listas



ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-15WIFI es un baffle amplificado de 7000 watts de potencia musical, el cual cuenta con lector de memorias USB y SD, además de receptor inalámbrico mediante WIFI para disfrutar de tu música sin interrupciones.
- Puede proporcionar una potencia de 7000 watts de potencia musical (700 watts reales), gracias a su altavoz de 15" y su tweeter de 1"; además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de su cajón.
- Este baffle permite reproducir música directamente de dos tipos de memorias: USB o SD, que tengan una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en formato MP3 o WMA. Entre las conexiones disponibles para este baffle se encuentran: entrada para un micrófono alámbrico, 2 entradas auxiliares RCA o 3.5 mm y una salida de línea de audio para conectar otros equipos amplificados. Cada entrada cuenta con su control de volumen independiente.
- Su conexión WIFI te permite conectarte utilizando la señal inalámbrica de la red domestica, desde cualquier dispositivo móvil compatible que se encuentre en un rango de hasta 20 metros (dentro del rango de cobertura de la señal WIFI), para ello es necesario instalar la aplicación de control en cualquier dispositivo compatible (IOS/ANDROID), el nombre de esta aplicación es "MUZO Player" y se encuentra disponible para descarga de forma gratuita, desde cualquiera de las diferentes tiendas de aplicaciones. También puede enlazarse de forma inalámbrica desde la PC. Es compatible con diferentes aplicaciones de audio en streaming como Spotify, Napster, iHeart Radio, Tidal, TTPod, Douban, etc.
- Al disponer de un mayor número de baffles, estos pueden configurarse de diferentes formas. Sala múltiple: el cual permite escuchar la música en todas partes y reproducir la misma música en sincronía o diferente música en cada sala. Modo multicanal: escucha la radio en una habitación y tu propia música en otra. Multi fuente: es capaz de soportar múltiples conexiones de diferentes fuentes de audio en streaming; ya sea desde tu smartphone, tableta o PC, DLNA y Airplay. Control de Playlist: permite seleccionar las listas de reproducción de música que se reproducirán y controlarlas desde su teléfono o tableta.
- Esta equipado con un sistema de ecualización de 2 bandas (agudos y graves), también integra una nueva forma de cajón con diseño bass-réflex que realiza las frecuencias graves para brindar un mayor cuerpo al sonido. Además de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- También incluye un control remoto que nos permite manipular y controlar todas las funciones principales en modo reproductor de memorias. Cuenta con una asa colocada en la parte superior y otras dos en los costados laterales para facilitar su transportación, su cuerpo es mas robusto que los baffles tradicionales ya que brinda una mayor potencia de audio.

ACCESORIOS


- 1 x Baffle amplificado de 15"
- 1 x Control Remoto.
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Manual de Usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	DIMENSIONES DEL EMPAQUE:	51.5 cm x 43 cm x 76 cm
	PESO DEL EMPAQUE	23.0 Kilogramos
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	DIMENSIONES:	45.5 cm x 37 cm x 70.5 cm
	PESO:	20.4 Kilogramos
	ALIMENTACIÓN:	115 Vca 60 Hz
	ADAPTADOR DE VOLTAJE:	NA
	BATERÍA:	NA
	CONSUMO DE POTENCIA:	2500 Watts Max.
	POTENCIA MUSICAL:	7000 W _{PMP0}
	POTENCIA REAL:	700W _{RMS}
	SENSIBILIDAD:	95 dB (±3 dB)
	RESPUESTA EN FRECUENCIA:	20 Hz – 20 KHz
CONEXIONES Y FUNCIONES	ECUALIZADOR GRAFICO:	NA
	ECUALIZADOR (PERILLAS):	Agudos, Graves
	NO. DE VÍAS:	1 x Woofer / 1 x Tweeter
	IMPEDANCIA:	4 Ohms
	LUZ LED FRONTAL:	NA
	LECTOR DE MEMORIAS:	USB / SD
	CAPACIDAD DE LA MEMORIA:	16 GB
	ENTRADA P/MICRÓFONO:	1 x 6.3mm (1/4" monoaural)/XLR-3 Cannon Hembra
	FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:	NA
	ENTRADA AUXILIAR:	1 x RCA estéreo (L+R)/3.5 mm estéreo (L+R)
ACCESORIOS Y EXTRAS	SALIDA AUXILIAR:	1 x XLR-3 Cannon Macho
	SALIDA AMPLIFICADA:	NA
	ALCANCE DEL WIFI:	20 metros (2.4GHz)
	RADIO FM:	NA
	BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:	1 x CR2025 (3.0 Vcc)
	FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	SISTEMA DE RUEDAS:	NA
	ASA EXPANSIBLE:	NA

MAPEO DEL CONTROL

6122/00FF



PANEL DE CONTROL

