



CONTROL REMOTO PARA DVD
SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU DVD,
COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA LG,
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo DVD-1LG es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con DVD de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otros DVD de la misma marca, aunque es probable que no incluya todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La principal ventaja de usar un control de sustitución directa, es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	150 mm x 44 mm x 20 mm
PESO:	50 gramos (Sin baterías)
COLOR:	Negro
MARCA COMPATIBLE:	LG
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x "AAA")
PRESENTACIÓN:	Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	30	2D2D	9012
OPEN/CLOSE	36	2D2D	9012
TV-POWER	08	04FB	6122
1	3B	2D2D	9012
2	3C	2D2D	9012
3	3D	2D2D	9012
4	3E	2D2D	9012
5	3F	2D2D	9012
6	40	2D2D	9012
7	41	2D2D	9012
8	42	2D2D	9012
9	43	2D2D	9012
AV INPUT	B0	2D2D	9012
0	44	2D2D	9012
AV INPUT	0B	04FB	6122
PR CH +	00	04FB	6122
PR CH -	01	04FB	6122
VOL+	02	04FB	6122
VOL-	03	04FB	6122
REV	32	2D2D	9012
FWD	33	2D2D	9012
PREV	35	2D2D	9012
NEXT	34	2D2D	9012
PAUSE	38	2D2D	9012
PLAY	31	2D2D	9012
STOP	39	2D2D	9012
HOME	67	2D2D	9012
MENU	4B	2D2D	9012
UP	47	2D2D	9012
LEFT	59	2D2D	9012
ENTER	58	2D2D	9012
RIGHT	5A	2D2D	9012
DOWN	48	2D2D	9012
DISPLAY	3A	2D2D	9012
RETURN	45	2D2D	9012
AUDIO	4F	2D2D	9012
SUBTITLE	50	2D2D	9012
ZOOM	64	2D2D	9012
SETUP	56	2D2D	9012
REC	B6	2D2D	9012
REC MODE	B8	2D2D	9012
THUMBNAIL	BA	2D2D	9012
CHP. ADD	BB	2D2D	9012
PLAY MODE	53	2D2D	9012
CLEAR	46	2D2D	9012
TITLE	4A	2D2D	9012
TV/DVD	BE	2D2D	9012