

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: SOPORTE PARA PANTALLA
Marca: Master®
Modelo: HO-LCD26-55F

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **5 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
SOPORTE PARA PANTALLAS
HO-LCD26-55F**



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Soporte para pantallas con brazo que permite múltiples posiciones para orientar la pantalla de forma correcta para gozar de una mejor visión.


Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Superficies de montaje recomendables: pared de ladrillo. Si el montaje va a ser en cualquier otra superficie, utilice la herramienta y accesorios adecuados (que está disponible comercialmente).
2. No lo instale en una estructura que es propensa a la vibración, el movimiento o la posibilidad de impacto.
3. No lo instale cerca de una calefacción, chimenea, luz directa del sol, el aire acondicionado o cualquier otra fuente de energía térmica directa.
4. El uso con mayor peso causará posibles lesiones y daños en el equipo. Por favor consulte las especificaciones.
5. Por seguridad la estructura debe soportar el peso de la pantalla, más el peso del soporte.
6. Para evitar lesiones y/o daño por consecuencia de caídas o funcionamiento inadecuado del soporte, al menos dos personas calificadas deben realizar el procedimiento de instalación.
7. El fabricante no está obligado a reparar el daño o lesión causado por un mal montaje o ensamble.
8. Si usted no entiende en su totalidad la forma de armar e instalar, consulte a un técnico calificado para su correcto armado e instalación.
9. Se recomienda utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas para realizar una buena instalación y evitar daños físicos o materiales.
10. Las medidas de pantalla recomendadas pueden variar de acuerdo a la marca y modelo de la misma, por lo cual es necesario verificar las medidas VESA y peso de la pantalla antes de realizar la compra del soporte.

Especificaciones

Fabricación: Acero al carbono
 Carga máxima: 50 kg
 VESA máxima: 400x400
 VESA mínima: 75x75 mm
 Distancia a la pared: 2.5 cm
 Para pantallas: 26" – 55" (66,04 – 139,70 cm)



Lista de accesorios

	Descripción	Imagen	Cantidad
A	Tornillo M4X16mm		4
B	Tornillo M6X16mm		4
C	Tornillo M8X16mm		4
D	Tornillo M4X30mm		4
E	Tornillo M6X30mm		4
F	Tornillo M8X30mm		4
G	Arandela M5/M6/M8		4
H	pija de 1/4"X 60mm		4
I	taquete para pared		4
J	Rondana plana		4
K	Espaciador plástico		4

Instalación

PASO 1


Utilice el soporte como plantilla y marque los puntos donde se fijará el soporte, con el nivel de burbuja asegúrese que el soporte esté nivelado.

Realice las perforaciones con 60 mm de profundidad con una broca de 1/4" (0.63 mm) de diámetro en cada lugar marcado en la pared.



PASO 2

Con ayuda de un martillo Inserte en los orificios, los taquetes (I), verifique que estos entren a presión y queden al ras de la pared.



PASO 3

Fije el soporte en la pared, insertando una pija (H) con rondana (J) en cada uno de los orificios, atornille firmemente hasta que no presente juego con respecto a la pared.

PASO 4

Fije los brazos en la parte trasera de la pantalla, el tornillo a utilizar dependerá del requerido por la pantalla a instalar. El soporte cuenta con 6 diferentes medidas de tornillos, en caso de que ninguno corresponda al requerido por la pantalla, deberá adquirirlo por separado.

Para pantallas con parte trasera plana:

Las combinaciones de tornillo y rondana son de acuerdo al tamaño seleccionado (A/G), (B/G), (C/G), (D/G), (E/G), (F/G), apriete hasta que no presenten movimiento con respecto a la pantalla.



Para pantallas con parte trasera cóncava:

Coloque entre la pantalla y el brazo del soporte los espaciadores plásticos e inserte las combinaciones de tornillo y rondana de acuerdo al tamaño seleccionado (A/G), (B/G), (C/G), (D/G), (E/G), (F/G), apriete hasta que no presenten movimiento con respecto a la pantalla.

PASO 5

Con ayuda de otra persona, realice el montaje de la pantalla en el soporte, primero enganche los brazos por la parte superior sobre el soporte y después baje lentamente hasta que la parte inferior del brazo descansa sobre el soporte. Coloque los tornillos de seguridad en la parte baja de cada brazo, apriete hasta que el tornillo tenga contacto con el soporte.



Realice las conexiones y cableado necesario para la conexión de los equipos auxiliares, verificando que los cables no estén expuestos a tirones por descuido.

Procedimiento de garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de fábrica de productos con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.